

海运来两位单火线触屏遥控开关 欢迎订购

产品名称	海运来两位单火线触屏遥控开关 欢迎订购
公司名称	深圳市海运来科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:海运来 型号:两位触屏遥控开关
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道协力路协平爱联工业区7号尊龙高新科技园8栋5楼
联系电话	0755-89569951 13316548808

产品详情

单火线触摸屏遥控开关说明书

本系列产品依据国际电工惯例，并采用国内外最先进的电子线路设计，电磁兼容性好，性能稳定可靠。开关面板符合国家：gb16915.1-2003标准；该系列产品荣获国家两项专利：

实用新型专利：200920167799.8 外观专利：200930083453.5

特别适合家庭、酒店客房、别墅、商场、办公室、医院、仓库等照明场所使用。

一：产品结构示意图及规格说明：

- 1、大小: 88mm*88mm*36mm
- 2、装饰: 常规本白：镀金/镀银/pu银色/pu金色等(颜色装饰任选或自定)。
- 3、颜色: 面板钢化玻璃为黑色/纯白/银色/粉红(四种任选)；底壳为黑色、abs防火材料。
- 4、触摸屏：采用最新最先进的电子触控技术，手动触摸。
- 5、接线柱采用纯铜。
- 6、选用高质量低能耗继电器，可达10万次以上的开/关使用。

二：技术指标：

- 1、最大负载电流：a型总负载 2a；400w。 b型总负载 < 5a; 1000w。 c型总负载 < 10a，即单路 1000w。

- 2、使用寿命：10,000 次操作；
- 3、工作电压：交流ac:90-250v 50hz/60h；
- 4、温度环境：-10 ~ 60 度; 相对湿度 90%；(无结露)
- 5、工作电流：ac220v 时,待机功耗 0.0088w；(全年功耗小于0.2度电)。
- 6、遥控距离：空旷距离 30米 (无金属屏蔽情况)
- 7、安装方法：接线:与普通的传统开关完全一样,可以直接更换和安装（不需要接零线）。
- 8、适用灯具：可以适用于市场上常见灯具，包括白炽灯，日光灯，荧光灯，射灯，节能灯，led灯等，(对于总功率 3w的led灯不适用)；

三：主要功能：

- 1、多向控制--即可墙上用手动触摸控制，也可移动遥控器控制，手动遥控互动使用更方便；
- 2、集中遥控-- 一个多键的遥控器可集中控制全家的智能遥控开关；
- 3、隔墙遥控-- 可隔墙进行无线远距离遥控（在房间可遥控客厅的灯具）；
- 4、来电自熄-- 电网停电后再来电，开关自动处于关闭状态，避免浪费电能；
- 5、互不干扰-- 采用数字编解码技术，无方向性，与邻居家同型号产品间不会互相干扰；
- 6、群控功能-- 可让遥控器上的一个按键同时控制任意多路灯具的同时开、或同时关；
- 7、总开总关-- 遥控器上可自由设定总开/总关按键轻松按下一个按键就能打开或关掉,（已学习并在控制距离范围内的）所有灯具；
- 8、配合我公司的场景遥控器可实现：延时关、娱乐、夜、总开、总关等功能，还可通过电话控制器、防盗报警、网络控制。
- 9、主机、电脑实现远程电话或电脑控制家电的开或关。配合本公司随意贴无线遥控器可实现楼梯开关(或房间床头开关)的双联互控功能，一灯多控。

四：安装接线方法：

- 1、接线安装:与普通的传统开关完全一样,可以直接更换和安装，安装和卸装的时候要断电，不能带电操作；
- 2、注意灯具的说明，因为有些灯具有一些特殊的情况；
- 3、安装前请先用电笔或其它电工工具检查线路是否良好；
- 4、按开关后盖接线示意图接好线之后,按“图3”用小螺丝刀撬开开关面板；
- 5、按“图4”打开触摸屏翻盖，再将开关用两颗固定螺丝固定在墙壁内盒上，合上翻盖，扣上面板。

意：在安装好后一定要检查面板是否扣安到位，有间隙时就会影响到触摸的效果，直至无法触摸开/关功能，安装好之后，方可接通电源。

五：遥控器学习对码：开/关、总开、清码的学习方法：

1、遥控器学习方式——开/关：

手动开/关功能：手触摸开关按键上，松手同时状态指示灯由微亮变高亮表示已开启；

关灯状态下：手触摸开关按键上，松手同时状态指示灯由高亮变微亮表示已关闭；

2：无线遥控学习对码方式：开或关灯状态下：手触摸开关按键上不松开，在对码指示灯闪亮“一”次闪“二”次时学习

对码是只能开灯不能关灯，闪“三”次时学习对码是只能关灯不能开灯时手松开，接着在遥控器相对应

的按键上按两下，开关对码指示灯再闪亮一次，表示对码成功，这时可以用遥控器开/关灯了。同样方

法可以对另外的按键学习对码。3:无线遥控学习清码方式：开或关灯状态下：手触摸在开关按键上不松

开，在对码指示灯闪亮“四”次时手松开，开关按钮进入清码状态，松手后（在2秒内）接着再继续长按

开关按钮，对码指示灯连续闪亮“四”次后清码完成，清码后你再用遥控器是不能遥控了的，如果清码

不成功，遥控器是还可以遥控的，还要重新清码；清完码后要使用遥控器只能重新对码才能用了。

用同样的方法可对另外的按键清码再重新对码。

经验心得：在日常使用有时候不小心有重码的问题，造成自动亮自动灭的问题，请用清码的方法可以解决开关不正常亮灭灯现象。

六：简易故障排除方法

- 1、用小功率led或少节能灯(3w时)，使用不正常---另一路不能开或关——本开关适用大于3w的灯具，单独使用可能正常。(如果要用 3w的小夜光灯，本公司有小于1w实用的多给调光led小夜光灯。
- 2、有一路或多路灯具有时会自动开与关—— 主要是因为平常不小心手触摸开/关键时间太长，有另外的控制器学到了码，只要按五：3中的方法清码即可正常了。
- 3、用手可以开/关灯具，遥控器不能开/关——先排除遥控器是否正常，可能开关对码太多了(最多四个)，可以重新学习对码或清除码后再学习对码使用。见学习清码方法。
- 4、近距离可以遥控开/关，远距离不能遥控——先排除遥控器是否正常，因为电池不足时遥控距离会变短，如果开关安装到金属盒内或入墙太深了，会把信号屏蔽了大部分，可以把开关下面的软天线拉出来一小点到开关外面。
- 5、只能用一路开关，另外的开不了灯具，按开关时可听到有继电器的声音——铜柱的螺丝是否有松动，“l”火线是否有接错，请检查线路与灯具是否正确。
- 6、可以用遥控器开/关灯具，用手触摸很难开/关或开/关不了——开关面板是否已经扣到位了，如果面板与开关里面的屏有缝隙会造成触摸没有作用。

七：保修说明

一、免费保修期限为自购买之日起一年时间，在按照使用说明及系统操作注意事项正常使用状态下，系统出现故障，

请与您购买的经销商联系，在请求修理时，请出示本保修卡，在未出示保修卡的情况下，经销商有权不予保修。

二、以下情况恕不免费维修

- a、无三包凭证及有效票据的；
- b、由非授权维修中心维修过的机器；
- c、由于水灾、火灾、雷击等自然灾害造成的损坏；
- d、由于坠落、挤压、浸水、受潮及其它人为造成的损坏；
- e、不按照产品使用说明书中的维护说明引起的产品故障；
- f、产品上表明的型号、编号和制造号已更改、删除、移动或不可辨认；
- g、由于正常磨损引起的周期性检查、维护、维修或更换部件（外壳和触摸保护膜）；