

# 房间照明开关控制 86盒开关面板

产品名称	房间照明开关控制 86盒开关面板
公司名称	湖北易特讯科技有限公司
价格	70.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:易特讯 型号:Z91303-SDS
公司地址	中国 福建 泉州 晋江市 池店镇柴塔村景泰公寓
联系电话	86 595 22928180 15396510859

## 产品详情

易特讯科技有限公司是一家集研发,生产,销售一体的综合性自主研发公司.主营无线呼叫系统.排队叫号系统,反向呼叫系统,智能家居等电子及工业控制方面的产品.同时也承接各类电子及工业控制方面的产品定制研发--联系电话:0595-22928180 15396510859 qq联系方式:2392234800

现诚招全国各个地区的区域代理,真诚期待您的加盟!

## 技术参数

【产品名称】：开关面板

【产品型号】：z91303-sds

【工作电压】：ac 180--250v

【工作频率】：50/60hz

【负载功率】：单路300w 总功率为1000w

【接收频率】：315mhz/433mhz

【解调方式】：超外差

【控制方式】：手动.遥控.远程控制

【接收距离】：室内50米

【对码方式】：自动学习型

【工作温度】：-20 ~ 80摄氏度

## 使用说明

本地控制：按开关面板上的某键，则对应输出开，再按一次关。

遥控控制：它能接受来自(本公司遥控器系列)单键开关.总开.总关指令

## 功能概念

- 1、手动或遥控方式控制照明、电器的开关状态，停电时自动转入关断状态；
- 2、远程控制功能：配合电话远程控制器可实现电话，手机的远程控制功能；
- 3、用户可以根据自己的意愿随意设定遥控器和开关的对应关系；
- 4、配合带有场景功能的遥控器可进行个性化情景设置。

## 安全警告

- 1、安装和拆卸前请务必切断总电源。
- 2、安装前确保线路没有短路。
- 3、安装和使用本产品时须注意防水、防蒸汽、防敲击。
- 4、清洁时请使用干布擦拭，禁用潮湿或含有腐蚀性物质的东西擦拭，否则可能会引起触电危险及产品器件腐蚀损坏。
- 5、请勿超负荷使用，否则易引起发热，导致烧毁或引起火灾等。

## 设置方法

### 1、进入学习：

用手指轻按住面板开关按键5秒，开关指示灯灭后放开，表示已经进入学习状态。可以进行以下操作。  
(以下2、3、4操作都必须进入学习状态)

### 2、学习遥控器：

按下遥控器上所要学习的按键，开关指示灯闪一下，再轻按一次面板开关按键后放开，开关指示灯快闪，学习成功，自动退出学习状态，现在就可以用该键遥控控制面板开关了。

### 3、删除遥控器单个按键：

如要把已经学习好的遥控器按键从面板上清除，就按一下遥控器按键，开关指示灯闪一下，再按一下遥控器按键，开关指示灯闪两下，最后再短按一次面板开关按键后放开，开关指示灯快闪，删除成功，自

动退出学习状态，现在发射器该键就无法遥控控制该面板开关了。

#### 4、删除所有遥控器：

用手指轻按住面板上设置键5秒，指示灯快闪后放开，所有遥控器删除成功，自动退出学习状态。

#### 常见问题解决方法

1、开关面板工作都正常，电源指示灯有亮，继电器也有动作的声音，但无法控制电灯。

解决方法：

a：检查面板的控制线和负载控制线是否接触良好；

b：把开关面板的零线（n）和火线（l）对调即可。

2、遥控距离很近

解决方法：

a：查看遥控器电池是否有电，建议半年更换一次电池；

b：检查是否有外部强干扰；

c：两个开关面板安装位置小于1米造成互相干扰。

3、单线制开关控制电感镇流器的日光灯时发现开关不能使用

解决方法：

将日光灯上的启微器换成电子启微器。

#### 产品细节图

#### 购买须知

##### 1、厂家货源正品

易特讯科技有限公司是一家集研发生产销售于一体的公司,专业生产及销售无线呼叫系统,排队叫号系统,反向呼叫系统及智能家居.其有专业的研发团队可根据客户实际要求加工产品.保证一手货源,绝对低价,产品性能稳定等.

##### 2、使用方法

产品都有标配使用说明书,安装方便,操作简单.本公司提供全程指导.

### 3、关于颜色

因拍摄场地光线及电脑显示分辨率的原因,部分图片可能存在小微的色差,实际颜色以实物为准.

### 4、关于售后

#### \*服务承诺

a、本保修条款仅适用于购买本公司之产品的原始消费者。消费者自购买产品之日（以有效购买产品发票及有效购买收据为准）起，产品主机，分机可获12个月的保修服务，充电电池可获6个月的保修服务。

b、保修服务只限于正常使用下有效。

c、退、换货的商品包装、外观完好，附件必须齐全，否则不予以办理。

#### \*保修条例

a、保修条例只限于正常使用下有效。用户人为原因损坏不能享受保修服务，需要收费维修。人为原因包括：自行拆装或改装、自然磨损、机械性破坏、进水、火烧、未按用户手册使用等。

b、保修期从保修卡填写的购买日期算起。

c、各类有关标签、序列号标签请勿撕毁，否则不予保修。

d、保修卡如经涂改，一律无效。

e、外壳、电池等属易耗品，不属于保修范围。

f、因不可抗力造成的损坏的，不属于保修范围。

#### \*不属免费维修服务范围的内容（实行收费修理）

a、超过保修期的。

b、非本公司维修造成损坏的。

c、没有保修卡和购买凭证的。

d、由于人为原因使用不当、输入不适当电压、或擅自拆修及改装所导致损坏等。

### 5、关于发货

如能拍下均是有货,当天下午四小时前付款则当天发货,如四点后付款则第二天发出.如有加急件买家须另行通知.如不能当天发出的我们客服会第一时间跟您沟通.

本产品的加工定制是是，品牌是易特讯，型号是Z91303-SDS，类型是需接线