

石英钟表测试仪- 国产

产品名称	石英钟表测试仪- 国产
公司名称	北京中慧天诚科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:国产 型号:HXWA-5A
公司地址	北京市石景山区八大处高科技园区西井路3号3号楼4629房间
联系电话	13426381607 15652257065

产品详情

石英钟表测试仪 型号：hxwa-5a

货号：zh1104

产品简介：石英钟表测试仪适用于对使用32768hz晶振时钟电路、如数显收音机、电子跑步器等计时产品的精密测量，分3档量程：ppm(百万分之一误差率)、s/d(日误差)、s/m(月误差)。仪器附晶振测试插孔用于晶振ppm值来料抽检。我们公司的石英钟表测试仪性能，包括灵敏度和抗干扰性能，均好于市面其他公司的同类产品。产品特性：铝合金外壳；可测频率32.768khz；附晶体ppm值测试端口；显示方式采用4位led数码管；3个量程：ppm、s/d、s/m；配置1.0米高灵敏探头一只，适应较大线路板测试；高精度温补时钟基准，适应于四季温度变化，精度优于0.4ppm；使用方法：开机后进入待测状态数码管熄灭，将被测时钟电路或石英钟表通电后放到感测器窗口处，此时signal灯闪跳，如被测信号为32.768khz附近数码管会点亮显示ppm值，+号为快，-号为慢。按ppm、s/d、s/m键可转换量程。石英钟表测试仪测晶振方法：将石英钟表测试仪选择在ppm档，32768晶振插入随石英钟表测试仪附带的传感器盒对应插孔，插紧后仪器会显示晶振ppm值。设置方法:按l键进入上限值设置界面，同时读取上次设置值显示出来，按+/-键选择合适符号，按数字键输入4位值，再按一下u.l键会自动保存设置数据进入测试状态。按l键进入下限值设置界面，按+/-键选择合适符号，同时读取上次设置值显示出来，按数字键输入4位值，再按一下l.l键会自动保存设置数据进入测试状态。在测量状态下按“speed”键可将测量周期选为10秒，屏幕显示“10 5”

“5”是代表“s”也就是秒数。按vvar键，此时数码管指示0-6.3v电压输出值，adjust旋钮可调节输出电压，可供电子钟表调试时用。返回测量时钟状态再按一下vvar即可。电压测量

：按v键进入电压测量状态，将待测电压引入v.r端子与地端，测量范围为dc 0-20v。返回测量时钟状态再按一下v即可。电阻测量:按一下r键进入电阻测量状态，将待测电压引入vr端子与地端，测量范围为0-20k，返回测量时钟状态再按一下r即可。电流测量：按一下i键进入电流测量状态

，电流是指用本机1.5伏供时的电子表耗电电流，将待测电子表电源端引入本机1.5v端子，此时可显示电流值，测量范围0-20ma,注：ma与ua档会自动转换。返回测量时钟状态再按一下i

即可。

本产品的加工定制是否，品牌是国产，型号是HXWA-5A，测量范围是0