

门磁门/窗探测器 无线门/窗探测器

产品名称	门磁门/窗探测器 无线门/窗探测器
公司名称	深圳市巡鹰安防科技有限公司
价格	36.00/个
规格参数	品牌:patrolhawk 发射频率:433 (MHZ) 适用范围:多种环境门/窗
公司地址	深圳市南山区西丽镇塘朗同富裕工业城11栋5楼
联系电话	0755-26734766 15889475029

产品详情

内置天线门/窗磁探测器

功能特点：

- 1、防止企图从门/窗等处潜入的侵入者，当门/窗等被非法打开，发射器立即发射信号通知报警主机。
- 2、采用拨码开关编码，操作方便简单。
- 3、高性能内置天线，传输距离不受任何影响；
- 4、外观时尚符合国内外人们的审美观念；

技术指标：

- 1、编码方式：2262编码，发射频率433mhz，震荡电阻4.7m
- 2、发射距离：室内 30米，空旷区域 100米
- 3、电池型号：12v23a，容量50ma；使用寿命10个月
- 4、工作电流：静态 16ua，发射 19ma
- 5、工作环境：-10 ~+60
- 6、外型尺寸：发射器66mm*35mm*14mm，磁条66mm*14mm*14mm
- 7、颜色：米白色

安装方法：

1、双面胶固定的方法：

- 1) 先将双面胶的一面保护层撕开贴于门上
- 2) 再将双面胶另一面保护层撕开贴上门磁

2、螺丝固定的方法：

- 1) 搬开门磁的面盖，用合适的平口螺丝拧入门磁的相应位置，如下图：

3、电池的更换方法

从外壳下方的小缺口处搬开面盖，取出电池，并更换新的电池，如下图：

4、安装注意事项

- (1) 发射器与磁条之间的距离 15mm
- (2) 不要安装在户外容易被破坏的地方，并避免门磁进水。
- (3) 不要安装在有磁性的物体旁边（如喇叭等）。
- (4) 不要安装在固定基础不牢固的地方，以免掉落。
- (5) 由于是无线发射，安装应尽量远离强电磁干扰源。

使用方法

- 1、地址编码采用拨码开关选择a0-a7的高（h）、低（l）、悬空（n）三种状态。选择时只须将开关拨向

相对应位置。

注：a0-a7分别对应2262芯片的第1-8脚。

2、数据编码采用拨码开关选择d3-d0的高（h）、低（l）两种状态。

注：d3-d0分别对应2262芯片的第10-13脚。

3、工作指示灯led为红绿双色灯

绿灯亮起时表示门磁正在发射信号

红色亮起时表示电池电量低。

4、装电池时正负极方向不能装反。

本产品的品牌是patrolhawk，发射频率是433（MHZ），适用范围是多种环境门/窗，类型是无线门磁，型号是PH-wwmc，发射距离是室内 30米，空旷区域 100米（m），电压是12，电流是50，发射器尺寸是66mm*35mm*14mm，磁条尺寸是磁条66mm*14mm*14mm，安装型式是多种，外壳材料是abs，振荡电阻是4.7，工作距离是2