

# 本特利 TK16键相倍频器

产品名称	本特利 TK16键相倍频器
公司名称	西安欧耐电子科技有限公司
价格	5599.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:本特利 型号:TK16键相倍频器分频器
公司地址	陕西西安市未央区开元路10号
联系电话	86 400 8884521 15339246806

## 产品详情

西安欧耐电子科技有限公司 免费咨询电话：400-888-4521

### tk16键相倍频器 分频器

tk16是外部供电的便携式仪器，它能帮助你在转子系统没有每转一次的键相信号，但是有转速相关的脉冲输出（通常由电涡流传感器或磁拾式传感提供）时，获得数据。当该仪器与诊断仪器连接时，通过乘法和/或者除法脉冲输出的频率，用户可以观察转子系统的工作频率的倍频或者分频的振动特性。tk16键相倍频器/分频器器具有以下功能：

调整电涡流传感器和磁拾传感器的信号。

调整磁带录音机从传感器来的信号或放大机架输出信号。

将输入信号的频率的放大或者分割0-99的整数倍。

当除数为001时，保持在任何放

大倍数下，输出输出相位的完成性。

## 输入

信号偏置	电压：+9到-26 vdc。
最低信号电压最：	0.25到3.25伏峰到峰值（可调）。
信号频率	最小值：48 cpm (0.8赫兹)最大值：1,200,000 cpm (20,000赫兹)除以乘法开关设置，或300,000 cpm (5,000赫兹)以较小者为准。
信号升速率：	高达±25%周期（每期）。
信号输入阻抗	当信号在信号偏置电压范围内，标称值为50千欧。 最小值为27.5千欧
乘法开关设置：	从001到999的整数。
除法开关设置：	从001到999的整数。
电源要求：	对应公共端-17.7到-28.0伏。
电源电流	典型值为20毫安，最大值为30毫安。

## 输出

信号频率：	输入频率 $\times m \times 1/d$ ，其中 $m$ =乘法开关设置， $d$ =除法开关设置（稳态）。
脉冲宽度：	48cpm（0.8赫兹）和60,000cpm（千赫）之间的输出周期的2.0到4.0%，30es，典型值在60000cpm（千赫）以上。
信号振幅：	标称值为0伏（高电平）到-15伏（低电平）。

详情请登陆公司网站：[www.xmzn.cn](http://www.xmzn.cn)

联系电话：0592-5615151

e-mail:sales@xmzn.cn

qq: 363020958 1004939948

西安市欧耐电子科技有限公司 客服电话4008884521

本产品的加工定制是否，品牌是本特利，型号是TK16键相倍频器分频器，用途是其他工控系统及设备，产品认证是ISO