

生产BQD53-32A防爆磁力起动器

产品名称	生产BQD53-32A防爆磁力起动器
公司名称	乐清市浙创防爆电气有限公司
价格	150.00/台
规格参数	品牌:浙创防爆 型号:BQD53
公司地址	乐清市北白象镇万茗村
联系电话	15967777917 15857775513

产品详情

产品说明

BQD53防爆磁力起动器，内装磁力与交流等多种元器件，本产品为防爆控制按钮控制，用于电机的启动与停止。

产品特色

- 1.防爆磁力起动器内装交流接触器，热继电器，自复位万能转换开关等
- 2.控制交流50Hz，380V三相异步电动机的直接启动停止，并具有过载和断相及失压保护
- 3.外壳采用ZL102铝合金压铸成型，表面高压静电喷塑。
- 4.可根据客户要求特制，如加装电涌保护器、电流表、电压表等，外可配挂锁金属手柄

技术参数：执行标准：GB3836.1-2000,GB3836.2-2000,GB3836.3-2000 防爆标志：ExedIBT6 DIPA20TA T6 BQD53-32/40/50/63防爆磁力起动器额定电压: 220V/380V 额定电流: 32A 防护等级：IP54
触头数量：一常开一常闭（1NO+1NC） BQD53-32/40/50/63防爆磁力起动器进口螺纹：G3/4引入口规格
电缆外径： 10~ 14mm 重量：1.5KG 使用类别：AC.1 AC.2 极数：1P+N 3P+N

结构概述

a. 起动器是按照GB3836.1~3—2000标准要求设计制造，并经国家指定检验机关检验

合格，颁发防爆合格证；

b. 起动器分复合型起动器和隔爆型起动器，复合型起动器外壳由铸铝合金压铸成型,表面喷塑，强度高,外形美观,主腔为隔爆型结

构，接线腔为增安型结构。隔爆外壳内装交流接触器、热继电器、Ex防爆按钮或万能转换开关等电器元件，通过壳盖上的按钮或操

作机构控制壳体内部的元件，以达到控制电动机的起动、停止及换向的目的。隔爆型起动器外壳由钢板焊接而成，表面喷塑，外形美

观，分隔爆型主控和接线腔。

安装及维修

1安装前检查起动器铭牌的技术数据是否符合实际使用条件。

2安装时注意电缆由出线口金属垫圈、密封圈依次引入接线腔内，将出线口拧紧，使之密封，再将压线板压紧，以防止电缆拔脱。

如不用的引出装置，必须有封堵将其密封。

3起动器的内外接地必须牢固可靠。

4运行前检查所有隔爆结合面紧固螺栓是否拧紧，没有弹簧垫圈的及时配置，防止自行松脱。

5检修时，必须先断开前级电源，等壳内电气元件均不带电时方可开盖检修。

6隔爆面应予妥善保护，不得磕碰、划伤、并保持清洁，如有损伤可按防爆有关规定修理。

7检修安装时，应在隔爆面上涂204-1置换型防锈油。

8非专业技术人员严禁开盖检修。

订货须知

订货时必须说明产品的完整型号、名称、规格及订货数量。