

海洋王BFE8120强光防爆应急灯

产品名称	海洋王BFE8120强光防爆应急灯
公司名称	东莞市云帆电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:宜鸿 型号:BFE8120
公司地址	东莞市塘厦镇林村宏业北路99A4-501
联系电话	0769-38947982

产品详情

海洋王BFE8120强光防爆应急灯，BFE8120适配35/70W的详细资料：

使用方法：

确定灯具和电源箱的安装位置，选择适当的安装方式，并准备好相应长度的 8三芯电缆线和 10五芯电缆线。

按照安装要求分别将灯具和镇流器箱安装固定，用手按下灯头下端两个开盖按钮，掀开灯具前盖，并取出固定灯泡的泡沫。然后将三芯电缆线一端穿过葛兰接头引进灯具内，拧紧螺母以防电缆松脱；根据灯具接线座旁的字母“L”接火线，“N”接零线，地线符号接地线；再将前盖扣上。

用M5内六角扳手打开镇流器箱盖，取出电子镇流器板。将与灯具相连的三芯电缆线的另一端引入镇流器箱输出端，再将电缆分别接到电子镇流器板输出的“L”、“N”及接地端，后将五芯电缆从输入装置引入镇流器箱，将线径较粗的三根导线分别接到电子镇流器板输入的“L”、“N”及接地端，将较细的黄、绿导线接到电子镇流器板的“黄”、“绿”控制线上。

将放置在镇流器箱内的电池黑色导线插入电子镇流器板上的电池负极接线柱上，然后将电子镇流器装入箱体，固定好。

将镇流器线路板上应急功能开关拨向OFF位置，能实现灯具的外接线控应急功能。

将五芯电缆线中将较细的黄、绿信号线直接接入一个控制应急电源的开关。将较粗的三根导线分别接通市电的火线、零线和地线，即可实现照明。

更多产品详情出自：www.ngc9810a.com/cnyih-Products-20114422/