

## 德国SSZ 控制件 高性能原装

产品名称	德国SSZ 控制件 高性能原装
公司名称	佛山市顺德区长昊贸易有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:德国SSZ 型号:SSZ-SED
公司地址	中国广东佛山市顺德区容桂容奇大道美景大厦3楼35号
联系电话	0757-26625981 13326783372

## 产品详情

技术参数

控制件

类型：SSZ-SED

只用于非安全应用

高：97mm

宽：22.5mm

深：75mm

固定：固定轨道按照DIN EN 50022-35

IP 保护：IP30

储存温度：-10 ~+70

工作温度：0~+55

工作电压：24V AC/DC

## 控制件方块图

类型：SSZ-SED和SSZ-CD

### SSZ-SED

2个通道控制件（多余的，不被测试，不被证明）带自动重置。

当触点11/14 和21/24是串联时，断开是多余的。

当信号传送器是不激活的，触点11/14 或21/24是关闭的。

在工作电压激活和断开的情况下，这些触点是打开的。

## 产品介绍

SSZ控制件（除了型号SSZ-CD）一直都监控着安全配件(安全垫，安全边和减震器),避免在信号传送器布线时发生任何激活，断线，短路或者交叉线的问题。只要信号传送器保持不活动和连接器是OK,继电器触点是关闭的。

在线通中任何错误的产生(如交叉线)或信号传送器开始工作，至少打开一个继电器，这样输出触点。

因为在信号传送器的开关元件包括高电阻，必须要处理输出信号。此处理发生在控制件，同时，连接件生成输入信号。

这些信号帮助在控制件的控制继电器联合。能应用继电器联合的开关触点作为潜在自由输出。只有控制件决定安全系统的安全范畴。对于没有安全功能的运用，需要用信号放大器型号SSZ-CD.

### 型号SSZ-SQ和SSZ-

SQP自动锁住，意思是，如果发生信号传送器激活，输出触点是打开的，直到手动重置。

型号SSZ-AE和SSZ-SS是带自我确认的设备。如果发生信号传送器激活，输出触点是打开的，一旦信号传送器是不活动的，输出触点会再次自动关闭，系统是O.K.

型号SSZ-LC,SSZ-CVS和SSZ-SMC是作为自我锁定和带自我确认的选择而定制。

所有的控制件都配备一个电致发光二极管起状态指示器的作用。