

江苏格务供应GAQJ3-062无功功率变送器

产品名称	江苏格务供应GAQJ3-062无功功率变送器
公司名称	江苏格务电气自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:格务GOAL 型号:GAQJ3-062 输出信号:4~20mA
公司地址	连云港市连云区中山西路1号汇鸿精英国际大厦505室
联系电话	0518-81068168 17751698130

产品详情

电量变送器是一种将被测电量参数(如电流、电压、功率、频率、功率因数等信号)转换成直流电流、直流电压并隔离输出模拟信号的装置。

功率变送器 (Power transmitter?)
，是一种将输入电压、电流信号变换为与有功功率、无功功率、功率因数等参量成固定函数关系的标准量输出的、方便二次设备使用的测量装置。

G系列电量变送器，是以我公司“格务”拼音的第一个字母命名的系列变送器，其它公司生产的G系列型号的变送器，均为仿冒，购买请认准‘格务GOAL’品牌。

江苏格务电气自动化设备有限公司专业生产G系列电量变送器

供应GAQJ3-062-A2-V3-O2-P5 欢迎您来电、来函咨询，价格从优！

名称：三相三线无功功率变送器

主型号：GAQJ3-062

输入电流量程代码A2：AC 0~5A

输入电压量程代码V3：AC 0~380V

输出代码O2：DC 4~20mA

电源代码P5：DC 220V

特点：

集成度高、结构简单、免于定期效验

采用进口元器件、可靠性强

先进的电路设计、抗干扰能力强

输出方式简单、应用方便

导轨安装和螺栓安装

注意事项 建议连接线使用屏蔽线，且电源线、输入线和输出线相互分离
使用环境应无导电尘埃和无腐蚀金属和破坏绝缘的气体存在，海拔高度小于2500米
产品出厂时已调好零点和精度，请勿随意调整

* 注意产品标签上的辅助电源信息，变送器的辅助电源等级和极性不可接错，否则将损坏变送器；

* 变送器为一体化结构，不可拆卸，同时应避免碰撞和跌落；

* 变送器在有强磁干扰的环境中使用，请注意输入线的屏蔽，输出信号应尽可能短。集中安装时，最小安装间隔不应小于10mm；

安装使用 变送器的安装

变送器采用标准DIN35导轨卡式和螺栓安装，使用方便。

把变送器固定卡槽下侧勾在安装导轨上；

向上推动变送器并旋转使变送器上侧卡口压向卡轨，则变送器安装卡轨上；

从卡轨拆下时，按图示向上推动并旋转提出变送器上侧，即可将变送器取出；

技术指标：

精度 等级：±0.2%

输入频率范围：50Hz ± 3Hz or 60Hz ± 3Hz

功 耗： 3W

电源变动范围： 10%

电源变动影响： 0.1%Ro .

输出负载影响： 0.05%Ro .

电磁干扰影响：0.2%Ro . , 400A / 米

过载 输入：2倍连续、20倍1秒

响应 时间： 350ms

输出 负载：电流： 500 ; 电压 2K

工频 耐压：2.5KVAc , 漏电流0.5mA , 1分钟 ;

绝缘 电阻： 100M 、 500V DC

冲击 电压：5KV(峰值)1.2 / 50 μ S

高频 干扰：0.2%RO . 1KV

工作 环境：温度：-10oC ~ 50oC

湿度：10% ~ 93%

贮藏 条件：温度：-40oC ~ 70oC

湿度：10% ~ 95%

电话：0518-81068168 17751698130

欢迎您来电、来函咨询，价格从优！