

# T-KOKOPA主备功放切换器AP-9821M

产品名称	T-KOKOPA主备功放切换器AP-9821M
公司名称	广州市太平洋音响科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:T-KOKOPA 型号:AP-9821M
公司地址	广州市荔湾区黄沙大道163号
联系电话	020-81708699 18929597737

## 产品详情

T-KOKOPA主备功放切换器AP-9821M

### 功能描述

- 1、4个独立通道，可接4台主功放、4台备用功放；
- 2、具有故障自动检测、自动切换功能；
- 3、各通道音量可独立可调；
- 4、可以手动切换主功放和备用功放之间的工作状态；
- 5、微电脑控制，工作状态LED显示，一目了然；
- 6、大型场所应用之首选设备。

### 技术参数

--	--

设备型号	AP-9821M
可控制通道组数	四组 ‘ CH1 ~ CH4 ’
通道切换能力	150V/20A,音频信号
信号输入口参数	0.775V (0 dB), 10k ohms( ),不平衡
输入检测阈值	20mV,检测时间常数100mS
输出检测阈值	50mV,检测时间常数20mS
巡回检测周期	500mS,巡回检测6次
信号输入口	FROM AUDIO SOURCE ‘ CH1 ~ CH4 ’
环接信号输出口	FOR LINK ‘ CH1 ~ CH4 ’
联接主功放输入口	TO MAINS INPUT ‘ CH1 ~ CH4 ’
联接备用功放输入口	TO SUBS INPUT ‘ CH1 ~ CH4 ’
联接主功放输出口	FROM MAIN AMPS OUTPUT ‘ CH1 ~ CH4 ’
联接备用功放输出口	FROM SUB AMPS OUTPUT ‘ CH1 ~ CH4 ’
扬声器接口	SPEAKER ‘ CH1 ~ CH4 ’
功能控制	电源开关一个,手动切换键四个,音量调节四个
指示灯	‘ POWER ’ , ‘ CH1 ~ CH4 ’
保护	AC FUSE × 1A × 1

电源线	(3 × 0.75 mm <sup>2</sup> ) × 1.5M (标准)
电源	AC 220V ± 10% 50-60Hz
电源消耗	10~15W
机器尺寸	89(H) × 483(W) × 366(D) mm
包装箱尺寸	185(H) × 520(W) × 435(D) mm
净重	6.9kg
毛重	8.56kg