

LKTK时控可调性路灯控制器

产品名称	LKTK时控可调性路灯控制器
公司名称	北京安华美科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:AHM 型号:LKTK
公司地址	北京市朝阳区北岗子朝开商务园
联系电话	010-52889057 13511078952

产品详情

时控可调型路灯控制器

更多产品请看www.anhuamei.com。

一、产品用途与配置：

1、本产品可根据北京天安门升降国旗的时间规律，结合用户当地经纬度的特点，按照当地春夏秋冬四季日出日落的变化规律，从冬至过渡到夏至时，每天的开灯时间逐步推迟、关灯时间逐步提前；从夏至过渡到冬至时，每天的开灯时间逐步提前，关灯时间逐步推迟；全年开关灯时间的最大修正值可达3小时，克服了普通时控开关需经常人工调整开关灯时间的缺点，还可以实施半夜开关灯，特别适合密闭的路灯控制柜使用。

2、本产品型号：lktk。

二、技术性能：

1、工作电压：ac220v。可订做dc12v、dc24v等电压的产品。

2、控制功率： 2kva，可带交流接触器扩容。

3、开关灯方式：从冬至过渡到夏至时，每天的开灯时间逐步推迟、关灯时间逐步提前；从夏至过渡到冬至时，每天的开灯时间逐步提前，关灯时间逐步推迟；全年的开关灯时间最大修正值可达三小时，克服了普通时控开关需经常人工调整开关灯时间的缺点。

4、开关灯次数： 8次，可实施半夜开关灯。

5、程序记忆：市电断电后15天内已存程序设置不丢失，来电就能照常工作。

6、工作温度：-40 ~ +70，适合北方严寒与南方酷暑地区。

7、其它：体积86×66×36毫米，功耗 0.4av，重量约125克，导轨安装。

三、使用方法：

1、设定经纬度：

、接通电源充电15分钟，上翻液晶屏盖板，用笔尖按一下复位键reset，液晶屏显示ln 00。若30秒未按键，液晶屏将显示时间。

、按向右键>，n闪烁，按向上键 设定n或s，n表示用户在我国或北半球，s表示用户在南半球。

、按向右键>，01闪烁，按向上键 可输入用户所在地的纬度值。下表未列出的城市的纬度值，可在《中国地图》上查找。

城市名称/纬度值：哈尔滨/46，乌鲁木齐/44，长春/44，沈阳/42，呼和浩特/41，北京/40，天津/39，石家庄/38，太原/38，银川/38，济南/37，兰州/36，西宁/36，郑州/35，西安/34，重庆/32，南京/32，合肥/32，上海/31，成都/31，杭州/30，武汉/30，南昌/29，长沙/28，拉萨/27，贵阳/26，福州/26，台北/25，昆明/25，厦门/24，宁波/24，广州/23，南宁/23，香港/22，澳门/22，海口/20。

、我国用户的经度时间以北京经度时间为标准，不需要另设。

、想再次设置纬度时，先按下纬度键三，再按程序键p。

2、设定时间：

先按下时钟键¹再按向右键>，液晶屏显示时间t00:00，时闪烁，按向上键 可设定时，再按向右键>，分闪烁，按向上键 可设定分。

3、设定日期：

先按下时钟键¹再按程序键p，液晶屏显示日期d01:01，按向右键>，月闪烁，按向上键 可设定月，再按向右键>，日闪烁，按向上键 可设定日。

4、设定开关灯时间：

、按程序键p，液晶屏显示第一次开灯的时间1on -:-，按手动键manual可使时间显示变成00:00。按向右键>，时闪烁，按向上键 可设定时，再按向右键>，分闪烁，按向上键 可设定分。

、按程序键p，液晶屏显示第一次关灯的时间1off -:-，按上述方法可设定关灯的时间。

、重复以上步骤可设定第2次至第8次开关灯的时间。

、如果不需要每天按经纬度自动微调开关灯时间的功能，可按纬度键三使液晶屏右上角的纬度符号三消失。

5、设定工作状态：

按手动键manual，液晶屏下方显示当前的工作状态。设成on表示不受程序控制强制开灯，设成off表示不受程序控制强制关灯，显示on at表示当前正处于程序开灯的时间段内，显示off at表示当前正处于程序关灯的时间段内。

6、查看某天的开关灯时间：

同时按下时钟键¹和程序键p，参考设定日期的方法调出该天日期，按程序键p，就可查看该天的开关灯时间。

7、接线方法：

、开关上方的l接线端子接ac220v火线，开关下方最右侧的n接线端子接零线。

、开关下方左侧的1、2、3号接线端子分别是继电器触点的常开端、公共端、常闭端，继电器动作输出时无电压（干接点输出）。

、控制电灯等负载时，用符合功率要求的导线将l接线端子与1号接线端子电连接；用一根导线将2号接线端子与电灯等负载的火线电连接；再用一根导线将电灯等负载的零线与n接线端子电连接。