

安科瑞直供BM系列电位计隔离器

产品名称	安科瑞直供BM系列电位计隔离器
公司名称	上海安科瑞电源管理系统有限公司
价格	462.00/只
规格参数	品牌:安科瑞 型号:BM-VR/IS 安装方式:TS35导轨
公司地址	上海市嘉定区育绿路253号2幢101室
联系电话	021-69156352 18702112036

产品详情

电位计隔离器可以对电位计信号进行高速精确测量，经隔离转换成标准的模拟信号输出。既可直接与指针表、数显表相接，也可以与自控仪表(如plc)、各种a/d转换器以及计算机系统配接，广泛应用于电力、铁路、石化、冶金、化工、食品、仓储等行业的自动化系统中，是一种具有高性价比的产品。

电位计隔离器知名品牌主要有安科瑞电气股份有限公司bm-
vr/is，魏德米勒waveseries系列、decipak系列等等

下面以安科瑞电气股份有限公司bm-vr/is产品为例,介绍电位计隔离器的功能和技术参数。

安科瑞电气股份有限公司电位计隔离器

适用环境

工作温度：-10 ~+55

储存温度：-25 ~+70

相对湿度： 93%rh，不结露，无腐蚀性气体场所

海拔高度： 2500m

技术参数

精度等级

0.5级，0.2级

输入信号

电位计 0~10k

输出信号

dc 4~20ma

负载

电流输出时 500 ，电压输出时 1000

电源

dc 24v(允许范围dc 18v~32v)

温度漂移系数

0.5级时 200ppm/ ，0.2级时 100ppm/

响应时间

<400ms

绝缘电阻

100m

隔离电压

辅助电源、输入、输出两两之间2kv/1min,50hz

安装方式

ts35导轨

选型

bm-vr/is隔离器可将0-350 、0-10k 的电位计输入信号隔离变换为dc4-20ma的电流输出，精度不低于0.2级，隔离电压达到2000v。

范例

型号：bm-vr/is

辅助电源：dc 24v

输入信号：电位计 0~10k

输出信号：dc 4~20ma

订购热线：021-69156352！