

正泰双电源NZ7双电源转换开关NZ7-400系列

产品名称	正泰双电源NZ7双电源转换开关NZ7-400系列
公司名称	乐清津湾电气有限公司
价格	2300.00/台
规格参数	品牌:正泰 型号:NZ7-400
公司地址	浙江省，乐清市，柳市镇长春三路38号
联系电话	0577-61755093 18257771904

产品详情

nz7自动转换开关电器（双电源开关）是由nz7系列中派生出来的终端型自动转换装置，适用于交流50hz，额定工作电压至ac400v，额定工作电流至60a的三相四线(也可用于一相一线)的双路供电电网中，自动将一个或几个负载电路从一个电源接至另一个电源，以保证负载电路的正常供电。

本产品适用于工业、商业、高层和民用住宅等较为重要的场所。 产品符合 gb/t14048.11标准。

2、型号及含义 n：企业代号 z：自动转换开关电器 1：设计序号

b：自动转换 r：市电对市电，自投自复 -60：壳架等级额定电流 /4p：开关极数

3、正常工作条件和安装条件 3.1 周围空气温度： 3.1.1 周围空气温度上限为+40 ； 3.1.2

周围空气温度下限为-5 ； 3.1.3 周围空气温度24h的平均值不超过+35 ； 3.2

海拔：安装地点的海拔不超过2000m； 3.3 大气条件： 温度为+40 时，空气的相对湿度不

超过50%，在较低的温度下可以允许有较高的相对湿度，例如20 时达90%，对由于温度变化产生的凝露应采取特殊的措施。 3.4 污染等级：2级。 3.5 使用类别：ac-33b。 3.6 电器级别：cb级。 4、其它

4.1 结构和性能： 4.1.1 结构： 正泰自动转换开关电器是由小型断路器(nm1)单电机操作机

构、控制回路等组成，所有的元器件安装在一块底板上。自动转换开关电器的控制电源电压为ac230v

，机械寿命为5000万次。 4.1.2 性能： nz7自动控制器(仅有r型即自投自复)对两路电源(分别称

为常用电源和备用电源)的相电压(自动控制器电源)同时检测，当常用电源出现异常，即小型断路器的a相发生失压或缺相时，自动控制器使装置无延时的切换到备用电源供电；当常用电源恢复正常后，自动控

制器使装置无延时的返回到常用电源供电。不允许两路电源同时异常。具有可靠的电气联锁，保证断路器脱扣后，不会因控制电源异常而切换。 4.2 产品主要规格及执行断路器选用表。

a. 主要规格：63、100、225、400a.630.800。 b. 执行断路器：nm1系列塑壳断路器。

c. 极数：3p、4p(没有两级的产品，建议选用4p代替)。 4.3 nz1br-60/(dz47)外部接线图。

5、订货须知 用户在订货时，应注明装置的型号、规格，所配断路器的壳架电流、极数。

如：订自动转换开关电器，自投自复型，所配小型断路器为dz47-60，额定电流为40a，脱扣器型式为c型，四极，即写为：nz1br-60/4p(dz47)，c40；所配小型断路器订货时参照小型断路器(dz47-60)要求进行。