

# 供应0-60V可调线性电源，老化测试电源

产品名称	供应0-60V可调线性电源，老化测试电源
公司名称	成都凯德力电子科技有限公司
价格	1000.00/KDL
规格参数	输出电压:60V 输出电流:10A 输出功率:6000W
公司地址	成都市青羊区金沙遗址路68号
联系电话	028-85883572 18010667757

## 产品详情

### 产品简介

特点：

- 1：固定电压与固定电流操作功能 2：低纹波与低噪音 3：具可选择连续或动态负载  
4：超载与极性反向保护功能 5：3位数0.5" LED 6：自动Tracking，串并联操作 7：三组输出  
(两组可调，一组固定电压) 8：5V, 3A 固定输出

### 技术参数

型号	RLD-6003D	RLD-6005D	RLD-6006D
输出电压	0-60Vx2		
输出电流	0-3A x2	0-5A x2	0-6A x2
			0-10A x2

机箱尺寸	348.4*140*300 ( mm)	248.4*140*450(mm)	定制机箱
------	---------------------	-------------------	------

### 定电压操作(CH1, CH2)

电源调节率 < 0.01% + 3mV

负载调节率 < 0.01% + 3mV (额定电流 < 3A)

< 0.02% + 5mV (额定电流 > 3A)

涟波及噪声 < 5mVrms 5Hz ~ 1MHz

回复时间 < 100  $\mu$ S (50% 负载变动, 最小负载 0.5A)

### 定电流操作(CH1, CH2)

电源调节率 < 0.2% + 3mA

负载调节率 < 0.2% + 3mA

涟波及噪声 < 3mA<sub>rms</sub>

### 同步追踪操作(CH1, CH2)

同步追踪误差 < 0.5% + 3mV 相对于 CH1 读值

串联调节率 < 300mV

负载调节率 < 0.01% + 3mV

涟波及噪声 < 2mVrms 5Hz ~ 1MHz

## 5V 固定

电源调节率 < 5mV

负载调节率 < 15mV

涟波及噪声 < 2mVrms, 5Hz ~ 1MHz

电压准确度 + 5% 读值

输出电流 3A Max.

## 输出显示

数字式 3 位数 0.5" LED

## 绝缘

机壳对端子 > 直流 500V / 20M

机壳对电源线 > 直流 500V / 30M

## 使用电源

交流 220V+10%, 50/60Hz

## 附件

操作手册 x 1, 电源线 x 1, 测试线 x 2

备注：

1：我们可以接受特殊规格定制

0  
2：尺寸若有变更 恕不另行通知

0  
3：购买电源时 请说明使用情况

0  
4：另我公司还生产：电镀电源 老化电源 腐蚀电源 化成电源 镀膜电源

0  
电压最大可做0-10000V 电流0-20000A

0  
更多详情请致电我公司