

20A恒流充电机

产品名称	20A恒流充电机
公司名称	石家庄赛博机电技术研究所
价格	2800.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:蓄电池修复机 品牌:鑫城
公司地址	工农西路504号
联系电话	0311-83852012 13803339202

产品详情

kch-a20a恒流限压充电机

汽车、电动三轮车蓄电池修复必备

一、性能特征 具有恒流限压充电模式 恒流充电电流连续可调 限压充电电压可设定
规格5a260v ; 10a130v ; 20a65v

二、 主要技术指标

型号	输出电流	输出电压	可充电池容量范围	可串联电池数量
kch-20a/65v	恒流0-20a	限压7-65v	20-200ah	12v/1-4个

电源输入：ac220v/50hz

三、 使用方法

- 1、将直流输出线正负极正确的接到前面板的接线端子上，连接要牢固。注意：正负极性接反会烧断输出保险丝或损坏充电机。自制输出线应按铜芯导线截面积每平方毫米充电最大承载电流5a计算；
- 2、使用前必须先关闭电源开关后再接通ac220v输入电源，将电流调节旋钮调节到最小后再开启电源开关，否则大的冲击电流有可能损坏电路元件；
- 3、开启电源开关后电压表指示为电池电压，按住限压设定按钮同时转动限压调节旋钮使电压表指示为所需要的充电最高限压，一般12v铅蓄电池限压设定为15v左右或视具体要求而定。当充电电压升至限压设定值时电压不再升高则电流自动减小；
- 4、缓慢转动电流调节旋钮使电流表指示到所需的充电电流，充电电流及充电时间视具体要求而定，一般

为电池ah容量的1/10的电流（10小时率）为宜。若限压设置正确，当充电电流下降到20%以下时可视为充电已完成；

5、如果要停止充电时，必须将电流调节到最小后再关闭电源开关，必须在确认关闭电源后才能进行装拆电池连接线的操作，下次再用时仍按上述程序操作；

6、本机必须放置在干燥少尘、通风散热良好的室内环境中使用，并应尽量避免避开腐蚀性溶液和气体，以利于延长使用寿命。

shijiazhuang celebrity new technique research institute

本产品的加工定制是是，类型是蓄电池修复机，品牌是鑫城，型号是CH-20A，适用电压是12-60（V），最大耗散功率是1600（W），修复电流是20A（A），外形尺寸是460*400*130（mm）