

监控矩阵切换器 矩阵视频矩阵

产品名称	监控矩阵切换器 矩阵视频矩阵
公司名称	深圳市瑞安捷电子科技有限公司
价格	15500.00/个
规格参数	类型:视频矩阵 品牌:RAJ 型号:RAJ-512/64
公司地址	深圳市南山区西丽街道麻勘南路2号506室
联系电话	86 0755 26701535/26701806 18924605929

产品详情

产品说明：

1. 微机模块化插板结构、高密度矩阵设计、大规模音视频切换专用芯片
2. 单机最大512台摄像机和64台监视器，多机箱支持最多1024台摄像机和64台监视器
3. 菜单综合设置 中英文菜单显示可选择系统时间、日期、运行状态、摄像机标题屏幕显示
4. 可使用最多16个功能完备、按人机工程学原理设计的键盘或多媒体终端对系统进行操作和编程
5. 键盘口令输入优先级操作系统可分区 管理系统安全
6. 自由、程序、同步、群组切换多种切换方式
7. 视频切换、音频切换、报警控制三位一体
8. 控制恒速或变速云台高速球形云台/控制电动镜头
9. 警后联动视频切换、音频切换 自动录像 报警输出可编程 报警状态输出
10. rs-485通讯 rs-422通讯 强大网络控制功能

11. 可控制robot、sensormatic等多画面分割录像处理器
12. 多协议硬件输出,多波特率输出功能,性能稳定.pelco-d/pelco-p,1200,2400,4800,9600
13. 多台主机同时控制动点功能

设备参数：

1. 供电电源 <100w ac220v \pm 10% / 50hz
2. 视频输入1vp-p(75欧姆负载，不平衡)
3. 视频输出1vp-p(75欧姆负载，不平衡)
4. 视频信噪比50db（加权）
5. 视频隔离度50db (加权)
6. 视频带宽17mhz(-3db)
7. 差分相位典型值为2%
8. 差分增益典型值为2%
9. 视频制式ccir和pal制
10. 音频输入幅值0-2vp-p
11. 音频输出功率0.5w(8w)
12. 音频信噪比48db（加权
13. 音频隔离度48db（加权）
14. 音频带宽20khz(-3db)
15. 切换时间<1毫秒
16. 视音频接口视频：bnc插座/音频：rca插座
17. 环境温度-10 ~55
18. 环境湿度 90 rh(无凝结)
19. 外形尺寸334mm(l) \times 480mm(w) \times 712mm(h)
20. 重量16kg（装满模块的大概重量）

标配件键盘:

raj-b7003em主控系列

选配键盘：

raj-6810（主控键盘）

raj-6830主控键盘

本产品的类型是视频矩阵，品牌是RAJ，型号是RAJ-512/64，工作电压是220（V），功耗是350（W），视频输入是512，视频输出是64，输入接头形式是BNC，输出接头形式是BNC，串话衰减是48（dB），波特率是9600（bps），外形尺寸是430X380X712（mm），装箱数是1，DC级别是1，安装方式是标准机柜，存储期限是3年，频谱响应是0.001，切换速度是0.002，信噪比是48，颜色是黑色，增益是48，重量是52 Kg，最大输入路数是512