

BC-8/ZY-8 声光电子报警器、蜂鸣器

产品名称	BC-8/ZY-8 声光电子报警器、蜂鸣器
公司名称	上海正域自动化设备有限公司
价格	458.00/个
规格参数	工作电流:50Hz-60Hz 工作电压:AC220v 规格:常规
公司地址	上海市嘉定区汇贤路758号3幢3层
联系电话	021-37529125 13817710474

产品详情

bc-8声光报警器

应用领域

适用于各种起重机械（轮胎吊，履带吊，行车等），港口机械（门吊，桥吊等），厂房（电气箱），冶金，化工，矿场，海工船舶等。

主要功能及特点

- 外壳使用铝合金压力铸造而成，结构美观新颖，重量轻，耐腐蚀性好。
- 密封性能良好，具有很好的防水防尘功能。
- 灯管采用发光二极管制成，使用寿命超过10万小时。
- 灯罩采用pc料，具有特别好的抗冲击强度、热稳定性和光泽度。
- 专用集成芯片设计，超强的电磁抗干扰性能。
- 多种音调语音选择，音量可调选择，适用范围广。

主要技术参数

工作电压	ac220v/ ac380v/ac24v/ac36v/ac110v/dc24v（特殊电压可定制）
------	--

电源频率	50hz-60hz	功率	6w
音调	a/b/e/d/y/l/f/语音(可选)	声级	106db
颜色	红、黄、绿(供选择)	示警方式	声光
工作温度	-30 - 70	防护等级	ip65
工作湿度	10%~ 95%(不凝结)	参考重量	2.7kg
材质	壳体：铝合金 灯罩：pc		

安装使用方法

- 应检查电源与蜂鸣器额定电压是否相符。
- 喇叭口朝下垂直安装。
- 蜂鸣器用4个m8的螺丝与安装面固定，安装面应平整和有足够的机械强度。
- 拧下铭牌盖板上的两个螺丝，取下盖板，露出接线端子排。
- 从电缆防水接头中接进电源线及控制线，按照标签上的端子定义正确连接电源及控制线。
- 检查电源线及其他控制线连接无误后方可启动电源。
- 旋动音量调节电位器可调节音量。

选型指南

型号	常规音调	音量调节	其他
bc-8	d	✓	✓
bc-8u	a/b	✓	✓
bc-8s	d/b	✓	✓
bc-8y	d/y	✓	✓
bc-8h	d/a	✓	✓
bc-8k	d/e	✓	✓
bc-8c	b/e	可调节	✓
bc-8m	d	可调节	外部带拨动开关
bc-8t	d	✓	声光分开控制
bc-8p	d	✓	频闪

注意事项

当系统接通电源后，产品不工作或工作不正常时，请检查电源接线端子以及音量调节端子是否连接正确，无声音时请检查音量调节开关。如有其它问题请与本公司联系。请务必按照上述方法正确安装使用本产品。

本产品的工作电流是50Hz-60Hz，工作电压是AC220v，规格是常规，适用范围是钢厂、风电厂、港口码头、大型工程机械、门吊、岸桥，型号是BC-8，颜色是红色，音量是106dB，照明功能是LED，品牌是正域