

利达LD128EN-100电子编码器

产品名称	利达LD128EN-100电子编码器
公司名称	亿杰（北京）消防工程有限公司
价格	.00/只
规格参数	品牌:利达 型号:LD128EN-100 外形尺寸:76*134*29.5
公司地址	北京市通州区新华北街117号
联系电话	010-57491119 18731067320

产品详情

一、ld128en-100电子编码器产品特点

利达ld128en-100总线设备编址器是为ld128en总线产品而设计的。通过编址器对ld128e系列及ld128en系列总线产品的地址进行读写。携带方便、操作过程简单。

二、ld128en-100总线设备编址器主要用途及适用范围

各种工业及民用建筑中。

三、ld128en-100总线设备编址器对环境及能源的影响

ld128en-100电子编码器产品的壳体为塑料注塑而成，无污染。

四、ld128en-100电子编码器液晶指示说明

液晶由4位数字组成，如图1

图1 液晶状态显示

液晶上第4位表示状态：显示字母表示编址器的功能；显示p时为写总线设备的地址；显示c时为读总线设备的地址；显示l时为写总线设备的类型，显示e时为 读总线设备的类型；显示“3”时为写总线漏电设备的“通道教”；显示“4”时为读总线漏电设备的“通道数”；显示“9”时为写总线消火栓设备的反馈地址，显示“7”时为读总线消火栓设备的反馈地址。液晶上第3位表示读出或要写入地址的百位，液晶上第2位表示读出或要写入地址的十位：液晶上第1位表示读出或要写入地址的个位。液晶的右方有三个小箭头，为移位标记，当它在最下方时表示可以对个位加减；在中间时表示可以对十位加减；在最上端时表示可以对百位加减。

五、编址器面板操作说明

编址器上有7个按键，它们分别是：“加”按键：可以对个、十、百位进行加操作，每按一下加1。
“减”按键：可以对个、十、百位进行减操作，每按一下减1。
“移位”按键：可以进行移位的功能，每按一下变换一个位置，在液晶上对应右面的三角箭头。
“写”按键：按下后液晶第四位显示p字母。“读”按键：按下后液晶第四位显示c字母。
“类型”按键：按一下后液晶第4位显示“1”或“e”或“3”或“4”或“7”或“9”；
表示：“1”→写类型；“e”→读类型；“3”→写总线漏电设备的“通道数”；
“4”→读总线漏电设备的“通道数”；“9”→写总线消防栓的反馈地址；
“7”→读总线消防栓的反馈地址；备注：显示“8”为读编址器的软件版本号功能，按“确定”后显示的数字为软件版本，现为170，表示编址器的软件版本是v1.70。“确认”按键表示对操作的确认。

六、结构特性

ld128en-100电子编码器结构图如图2所示：

图2 ld128en-100电子编码器结构图

外形尺寸为：76*134*29.5（单位：mm） 1、中壳 2、上盖 3、按键膜 4、平端自攻螺钉m3*10 5、线路板 6、液晶屏 7、透明盖 8、电池 9、底壳 10、电池盖 11、开关 12、二总线插孔 13、备用二总线插座