

海湾GST-GBFB-200B型广播分配盘

产品名称	海湾GST-GBFB-200B型广播分配盘
公司名称	亿杰（北京）消防工程有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:海湾 型号:GST-GBFB-200B 外形尺寸:482.6mm × 132.5mm × 150.0mm
公司地址	北京市通州区新华北街117号
联系电话	010-57491119 18731067320

产品详情

海湾gst-gbfb-200b型广播分配盘

海湾gst-gbfb-200b型应急广播控制器是消防应急广播系统配套产品，它与广播功率放大器、音箱、gst-ld-8305型输出模块等设备共同组成消防应急广播系统。同时它也通过rs485串行总线与消防控制器相连接，一起完成消防联动控制。它可以同时接入最多两路功放，以满足工程上的限度的需要。具备sd卡接口，可播放sd卡中mp3格式音频进行正常广播。作为应急广播也兼顾了正常广播播音的需要，二者自由切换，应急广播优先。

海湾gst-gbfb-200b型广播分配盘主要技术指标如下：

(1) gst-gbfb-200b型海湾广播分配盘工作电压：dc24v

(2) gst-gbfb-200b型海湾广播分配盘工作电流 150ma

(3) gst-gbfb-200b型海湾广播分配盘两路广播总线

(4) gst-gbfb-200b型海湾广播分配盘可最多级联两台功率放大器

(5) gst-gbfb-200b型海湾广播分配盘使用环境：

温度：0 ~ +40

相对湿度 95%，不结露

(6) gst-gbfb-200b型海湾广播分配盘外形尺寸：

482.6mm × 132.5mm × 150.0mm

海湾gst-gbfb-200b应急广播控制器结构特征、安装与布线

gst-gbfb-200b海湾应急广播控制器外形尺寸及结构示意图如图 7-7：本广播分配盘采用标准插盘结构安装，后部示意图如图7-8：其中系统内部接线：dc24v：本机直流供电接入端子，端子+接直流电源正极，端子-接直流电源负极。故障输入1：功率放大器1故障输出端子。故障输入2：功率放大器2故障输出端子。输出：接功率放大器音频输入。rs485 总线插座：消防控制器通信接口，与火灾报警控制器相连接。定压输入1：它与功率放大器1120v输出相连。定压输入2：它与功率放大器2120v输出相连。自检：接功率放大器自检输入。遥控：接功率放大器应急广播。线路1/线路2：音源输入，与gst-dvd型dvd播放盘（如选配）音源输出相连。系统外部接线：定压输出1：广播系统的音频输出线，接gst-ld-8305模块。定压输出2：广播系统的音频输出线，接gst-ld-8305模块。布线要求：定压输出线采用阻燃rv线，截面积 1.0mm²。传输距离1500米。

海湾消防设备gst-gbfb-200b型海湾广播分配盘,海湾广播分配盘,gst-gbfb-200b,海湾gst-gbfb-200b型广播分配盘,海湾消防广播型号,海湾多线控制盘,海湾电源盘,

海湾消防：<http://www.gstfw.com>

海湾技术支持：www.yijie119.com

www.anf.com.cn

www.jcsb119.com

联系电话：010-57113119,57491119