富士变频器 FUJI/

产品名称	富士变频器 FUJI/
公司名称	宁波欣云自动化设备有限公司
价格	2150.00/个
规格参数	品牌:FUJI/富士通 型号:FRN3.7E1S-4C 产品系列:MULTI
公司地址	浙江省象山县经济开发区丹河路商业街6幢92、96号
联系电话	86 0574 65084854 13626817326

产品详情

e1s产品简介：

富士变频器multi-e1s系列最适合于上下传送，横向传送用途的特有动作。丰富的维护功能在键盘面板的lcd上能显示和确认变频器的运行状态、输入/输出信号状态和跳闸时的详细数据，由此较易进行异常原因分析和提出对策。

1. i / o端子检查功能；

2.主电路电容器寿命；

3.变频器负载率测定；

4.累计运行时间的记录、显示；

5.运行状态（变频器输出电流、散热板温度、消耗功率等）监视,，跳闸时详细数据的记录。

其他各种有用功能：

1.标准装有（3 1.5kw）控制电源辅助输入电路，因此断开主电源时，能保持异常输出信号。

2. 接点输入控制端子（9点）、开路集电极晶体管输出（4点）、继电器输出（1点）等可根据用途任意设定其端子功能。

3.设有主动驱动过程，该功能判断变频器的负载状态，为防止跳闸，自动延长加速时间，继续加速运行，保证强有力而不跳闸的加速过程。

4.负载过大的场合，可选择变频器不跳闸继续运行（失速防止功能）或跳闸停止运行。

multi-e1s系列特点：

1. 配备了同一级别中速度最快的cpu；

2. 强大的起动转矩；

3. 简易的定位控制功能；

4. 实现无跳闸运转；

5. 实现接触停止控制；

6.通过转矩差补偿控制输出稳定的转矩；

7.同一级别业界首创的pg反馈控制兼容。

技术参数：

标准适用电动机［kw］（＊1）：0.1～2.2电压：3相380v／50hz，单相220v额定过载电流：额定输出电流的150％-1min，200％-0.5s额定频率：50，60hz电压，频率容许变动：电压：＋10～-15％频率：＋5～-5％额定输入电流：带dcr：17.5a无dcr：24.8a制动：制动转矩：40直流制动：制动开始频率：0.1～60.0hz制动时间：0.0-30.0s制动动作值：0～100％制动用晶体管：内置适用安全标准：ul508c，c22.2no。14，en50178：1997保护结构（iec60529）：ip20封闭形，ulopentype冷却方式：风扇冷却

multi-e1s系列选型：

型号	装置容量	额定电流	配置电机	输入电压
frn0.4e1s-4c	1.1kva	1.5a	0.4kw	3相ac380v/50hz/60hz
frn0.75e1s-4c	1.9kva	2.5a	0.75kw	3相ac380v/50hz/60hz
frn1.5e1s-4c	2.8kva	3.7a	1.5kw	3相ac380v/50hz/60hz
frn2.2e1s-4c	4.1kva	5.5a	2.2kw	3相ac380v/50hz/60hz
frn3.7e1s-4c	6.8kva	9.0a	3.7kw	3相ac380v/50hz/60hz
frn5.5e1s-4c	9.9kva	13a	5.5kw	3相ac380v/50hz/60hz
frn7.5e1s-4c	13kva	18a	7.5kw	3相ac380v/50hz/6hz
frn11e1s-4c	18kva	24a	11kw	3相ac380v/50hz/60hz

frn15e1s-4c	22kva	30a	15kw	3相ac380v/50hz/60hz
单相ac220v/50hz/60hz				
frn0.4e1s-7c	1.1kva	3.0a	0.4kw	单相ac220v/50hz/60hz
frn0.75e1s-7c	1.9kva	5.0a	0.75kw	单相ac220v/50hz/60hz
frn1.5e1s-7c	3.0kva	8.0a	1.5kw	单相ac220v/50hz/60hz
frn2.2e1s-7c	401kva	11a	2.2kw	单相ac220v/50hz/60hz

本产品的品牌是FUJI/富士通，型号是FRN3.7E1S-4C，产品系列是MULTI，应用范围是通用，电源相数是三相，额定电压是三相AC380（V），供电电压是低压，适配电机功率是3.7（kW），滤波器是不带滤波器，直流电源性质是电压型，控制方式是电流矢量，输出电压调节方式是PWM控制，外型是塑壳，额定电流是9.0（A）