

海湾J-SAM-GST9122手动火灾报警按钮

产品名称	海湾J-SAM-GST9122手动火灾报警按钮
公司名称	亿杰（北京）消防工程有限公司
价格	.00/只
规格参数	品牌:海湾 型号:J-SAM-GST9122 外形尺寸:95.4mm × 98.4mm × 45.5mm（带底壳）
公司地址	北京市通州区新华北街117号
联系电话	010-57491119 18731067320

产品详情

海湾j-sam-gst9122 手动火灾报警按钮安装在公共场所，本报警按钮含电话插孔。当人工确认发生火灾后，按下报警按钮上的按片，即可向控制器发出报警信号，控制器接收到报警信号后，将显示出报警按钮的编码信息并发出报警声响，将消防电话分机插入电话插孔即可与电话主机通讯。一、海湾j-sam-gst9122 手动火灾报警按钮主要具有以下特点：

- （1）采用拔插式结构设计，安装简单方便，按钮上的按片在按下后可用专用工具复位。
- （2）按下报警按钮按片，可由报警按钮提供独立输出触点，可直接控制其它外部设备。

（3）采用微处理器实现信号处理，用数字信号与控制器进行通信，工作稳定可靠，对电磁干扰有良好的抑制能力。（4）地址码为电子编码，可现场改写。二、海湾j-sam-

gst9122 手动火灾报警按钮主要技术指标（1）工作电压：总线24v（2）监视电流 0.6ma

（3）报警电流 1.8ma（4）线制：与控制器采用无极性信号二总线连接，与gst-ld-8304 采用二线制连接（5）额定dc30v/100ma 无源输出触点信号，接触电阻 0.1

（6）使用环境：温度：-10 ~ +55 相对湿度 95%，不结露（7）外壳防护等级：ip43

（8）外形尺寸：95.4mm × 98.4mm × 45.5mm（带底壳）1.3.3 结构特征、安装与布线三、海湾j-sam-gst9122 手动火灾报警按钮外形示意图如图2- 6

四、海湾j-sam-gst9122 手动火灾报警按钮的外接端子示意图如图2- 7

其中：z1、z2：报警控制器来的信号总线，无极性。

k1、k2：额定dc30v/100ma 无源输出端子，当报警按钮按下时，输出触点闭合信号，可直接控制外部设备。tl1、tl2：与gst-ld-8304 连接的端子。

布线要求：信号z1、z2 采用阻燃rvs 双绞线，截面积 1.0mm²；消防电话线tl1、tl2 采用阻

燃rvvp 屏蔽线，截面积 1.0mm²。1.3.4 应用方法

作为手动火灾报警按钮使用时，将报警按钮的z1、z2 端子直接接入火灾报警控制器总线上即

可。作为手动火灾报警按钮及消防电话插孔使用时，将报警按钮的z1、z2 端子直接接入火灾报警控制器总线上，同时将报警按钮的tl1、tl2 端子与gst-ld-8304 消防电话模块连接，具体见图2-8 所示（最末端报警按钮的tl1、tl2 接线端子接4.7k 终端电阻）。