

北大青鸟JBF-VM1372B火灾声光报警器

产品名称	北大青鸟JBF-VM1372B火灾声光报警器
公司名称	亿杰（北京）消防工程有限公司
价格	.00/只
规格参数	品牌:北大青鸟 型号:JBF-VM1372B 外形尺寸:98mm X 68mm
公司地址	北京市通州区新华北街117号
联系电话	010-57491119 18731067320

产品详情

一、北大青鸟jbf-vm1372b火灾声光报警器的产品概述 jbf-vm1372b火灾声光报警器(以下简称报警器),用于在火灾发生时提醒现场人员注意。报警器是一种安装在现场的声光报警设备,当现场发生火灾并被确认后,可由消防控制中心的火灾报警控制器启动,也可通过安装在现场的手动报警按钮直接启动。启动后报警器发出强烈的声光警号,以达到提醒现场人员注意的目的。

二、北大青鸟jbf-vm1372b火灾声光报警器的功能特点

- 1、电子编码,编码方式与输出模块相同,编码范围为:1~200;
- 2、四总线(dc24v电源线,无极性;回路总线,无极性),占用一个地址;
- 3、采用专用底座进行安装;

三、北大青鸟jbf-vm1372b火灾声光报警器主要技术指标

- 1、工作电压:dc19-28v(无极性)
- 2、工作温度:-10 - 50
- 3、储存温度:-20 - 50
- 4、相对湿度: 95% (40±2)
- 5、监视电流: 1.5ma(24v)
- 6、动作电流: 50ma(24v)
- 7、报警音量:> 90db
- 8、红灯频闪周期: 1.5秒
- 9、外形尺寸:98mm x 68mm
- 10、线制:四总线制

四、北大青鸟jbf-vm1372b火灾声光报警器安装与接线

- 1、jbf-vm3372b编址型声光报警器占用一个回路地址,使用编码器编址;
- 2、jbf-vm3372b编址型声光报警器正常工作需回路总线和dc24v电源线;
- 3、端子I1、I2接报警信号总线无极性,端子V接24v电源+,端子G接24v电源-;
- 4、接线图例:

www.yijie119.com

www.anf.com.cn