

25KW汽油发电机、希图动力25KW汽油发电机、25kw汽油发电机组

产品名称	25KW汽油发电机、希图动力25KW汽油发电机、25kw汽油发电机组
公司名称	上海希图实业有限公司
价格	59000.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:希图动力-seettu 机组型号:ST25REG
公司地址	上海市嘉定区嘉定工业园
联系电话	021-31252832 15121119135

产品详情

供应25kw汽油发电机、希图动力25kw汽油发电机、25kw汽油发电机组st25reg 230v/400v；50hz 额定功率25kw 最大输出 27.5kw 引擎型号 465f 汽缸直径行程 65.5*78 排量(l) 1.05 压缩比 9:1 冷却方式 水冷式（电子散热） 启动方式 电启动 频率/转速 50hz/3000rpm；60hz/3600rpm 相数 单相/三相 功率因素 单相cos =1.0/三相cos =0.9 燃料 汽油90#/93# 油耗(l/hr) 6.5 噪音(db/1m) 75 标准配置

电子调速,数字显示,低噪音,箱柜移动式,备注：

标准条件:进气温度24℃；海拔1200m以下，可达到正常运行条件。重量，尺寸，数量 净重/毛重(kg) 260/270 尺寸(mm) 1120*720*680 包装尺寸(mm) 1160*780*800 20尺柜/40尺柜/40高柜（台） 22/50/75

希图传承 动力永恒 联系人：周先生 联系电话：13651613005 021-39547020 qq：51552734

邮箱：seettu@126.com 网址：www.seettu.com

1) 励磁机励磁绕组断线。检查励磁机励磁绕组电阻应为无限大。更换断线线圈或接通线圈回路。(2) 主发电机励磁绕组严重短路。励磁机励磁绕组电流很大。主发电机励磁绕组严重发热，震动增大，励磁绕组直流电阻比正常值小许多。更换短路线圈。(3) 自动电压调节器故障。额定转速下，测自动电压调节器输出支流电流值是否与电机的出厂空载特性相等。检修自动电压调节器。空载电压太高

(1) 自动电压调节器失控。空载励磁机励磁绕组电流太大。检查自动电压调节器。(2) 整定电压太高重新整定电压。励磁机励磁电流太大

(1) 整流元件中有一个或两个元件断路正反向都不通,用万用表检查，替换损坏的元件。

(2) 主发电机或励磁机励磁绕组部分短路，测量每极线圈的直流电阻值。更换有短路故障的线圈。

稳态电压调整率差 自动电压调节器有故障 检查并排除故障。振动大 (1) 与原动机对接不好

检查并校正对接。各螺栓紧固后保证发电机与原动机轴线对直并同心。

(2) 转子动平衡不好，发生在转子重绕后，应找正动平衡。(3) 主发电机励磁绕组部分短路

测每极直流电阻，找出短路故障点。更换线圈。(4) 轴承损坏，一般有轴承盖过热现象，更换轴承。

(5) 原动机有故障，检查原动机。过热 (1) 发电机过载，使负载电流、电压不超过额定值。

(2) 负载功率因数太低，调整负载，使励磁电流不超过额定值。(3) 转速太低，调转速至额定值。

(4) 发电机某绕组有部分短路，找出短路，纠正或更换线圈。

(5) 通风道阻塞，排除阻碍物，拆开电机，彻底吹清各风道。轴承过热

(1) 长时间使用后轴承磨损过度，更换轴承。(2) 润滑油脂质量不好。不同牌号的油脂混杂使用。润滑油脂内有杂质。润滑油脂装得太多除去旧油脂，清洗后换新油脂。(3) 与原动机对接不好严格地对直，找正同心

一. 安全注意事项

危险：本机的排气具有毒性切勿在封闭的场所使用本发电机。本发电机的排气可于短时间内导致人昏迷及死亡。请在通风良好的场所使用。

危险：本机的燃油可燃性极高并具有毒性。

1. 注意在加油时，务必将发电机关闭。
2. 切勿在加油时抽烟或在有火焰的附近进行加油。
3. 注意在加油时切勿使燃油溢出及洒漏在发动机及***上。
4. 若吞喝汽油，吸入燃油废气或使其进入您的眼睛，务请立即求医救治。
5. 在操作或移动时，请您保持发电机直立。发电机倾斜会有从化油器及邮箱中泄漏而出危险。供应25kw汽油发电机、希图动力25kw汽油发电机、25kw汽油发电机组

本产品的加工定制是否，品牌是希图动力-seettu，机组型号是ST25REG，频率是50（Hz），额定功率是25（kW），额定电压是220（V），相数是三相，发动机型号是ST25REG，起动方式是电启动，产品认证是ISO9001:2000，输出电压是220（V）