

射频场强分析仪Protek 3290N 原装进口韩国兴仓场强仪 现货新品

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 射频场强分析仪Protek 3290N 原装进口韩国兴仓场强仪 现货新品 |
| 公司名称 | 青岛东方嘉仪电子科技有限公司 |
| 价格 | 13900.00/个 |
| 规格参数 | 加工定制:否 类型:便携式场强仪 品牌:兴仓Protek |
| 公司地址 | 山东省青岛市市北区裕环路133号 |
| 联系电话 | 0532-86069117 13791934995 |

产品详情

购买前请务必先与我们客服联系，确认商品【是否有货、单价、交货期、快递、运费.....】

若客服不在线，或没能及时回复您，请电话联系 13791934995

产品介绍：

protek 3290n射频场强分析仪功能概述：

100khz ~ 2900mhz 测量范围频谱分析功能和频率计功能测量和解调方式 w-fm、 n-fm、 a m、 ssb 信号内建 2.9ghz 频率计精确的信号电平测量标记 / 标记 / 抑制调节功能精确的频率调谐内建扬声器192pixels × 192pixels 背光灯 lcd菜单选择或功能选择rs-232 接口友好介面显示无线通信设备维护一般通信设备安装和维护电缆的安装和维护射频场强测量干扰性能测试卫星天线的安装和维护隐藏电台侦查

protek 3290n射频场强分析仪技术参数：

| | | |
|----|------|------------------|
| 频率 | 频率范围 | 100khz ~ 2900mhz |
| | 分辨率 | 最小 3.125khz |

| | | |
|---------|----------------------|--|
| | 准确度 | txo : $\pm 3\text{ppm/display}$: $\pm 1.5\text{ppm}$ |
| | 宽调频 / 窄调频 / 调幅 / 单边带 | w-fm : approx. 180khz @-6db |
| | | n-fm : approx. 12.5kh z@-6db |
| | | am/ssb : approx. 2.4kh z@-6db |
| | 步进范围 | am/ssb/n- fm : 6.25khz, 12.5khz |
| | | w-fm : 6.25 ~ 125k hz (6.25khz 的倍数) |
| | | 125 ~ 2500khz (12 5khz 的倍数) |
| | 跨度范围 | am/ssb/n- fm : 1mhz, 2mhz |
| | | w-fm : 1 ~ 20mhz (1mhz 的倍数) |
| | | 20 ~ 400mhz (20m hz 的倍数) |
| | 频率选择模式 | 中心、开始 / 终止、跨 度 |
| 幅度 | 测量范围 | -110dbm ~ -45dbm (-3 db μv ~ 62db μv) |
| | 平均噪声电平 | am/ssb/w-fm : -100dbm n-fm : -110dbm |
| | 幅度单位 | dbm、dbmv、db μv |
| | 参考电平准确度 | am/ssb/n-fm 典型值 2.0d b (@25) |
| | | w-fm 典型值 2.0db (@20 ~ 30) |
| | 参考电平范围 | -80dbm ~ +120dbm |
| | log 刻度 | 最小 0.2db/ 每格, 5 格显示 |
| | 内部衰减 | 10db |
| 内部衰减准确度 | 1.0db (@25) | |
| 扫描 | 扫速 | 最小 500ms |
| | 触发源 | n-fm /w-fm/am/ssb |
| | 触发模式 | 自由运行 / 单次运行 / 连续波 / 抑制运行 |
| | 触发电平 | tll 电平 |
| | 标记模式 | 标记、 标记 |
| 记忆 | 图形和设置存贮 | 最多 100 个波形和 100 个状态 |
| 显示 | 类型 | lcd |
| | 显示分辨率 | 192pixels \times 192pixels |
| | lcd背光灯 | 开 / 关 |
| 频率计 | 频率范围 | 35mz ~ 2900mhz |
| | 分辨率 | 7 位 |

| | | |
|--------|----------|--|
| | 准确度 | $\pm 50\text{ppm} \pm 1$ 字 |
| | 采样时间 | 1 秒 |
| | 输入灵敏度 | 35mz ~ 2000mhz : 150mvrms |
| | | 2000mz ~ 2900mhz : 400mvrms |
| | 输入阻抗 | 50 |
| | 最大输入电压 | 5vrms |
| 射频输入端口 | 射频输入连接器 | n 型阴座 |
| | 最大输入电平 | +10dbm |
| 操作环境 | 操作温度 | 0 ~ 40 |
| | 湿度 | 35 ~ 85rh |
| | 储藏温度 | 10 ~ 50 |
| 电源 | 充电电池 | aa type ni- mh 可充电电池 6 节 |
| | 充电电池规格 | aa type 1.2v , 2700m ah |
| | 交流—直流转换器 | smmps type ac (dc12v 输出) |
| | 自动电源开关 | 自动 /5 分钟 /10 分 钟 /20 分钟 /30 分钟 |
| 物理规格 | 尺寸 | 4 " (宽) × 9 " (高) × 1.8 " (厚) |
| | 重量 | 0.66kg (包括天线 , 电池 除外) |
| 标准附件 | | 天线 (仅接收) 、 交流—直 流转接器、 ni-mh 可充 电电池 6 节、使用手册 (英文) 、 同轴电缆、耳机 、 电源线、携带软包、背带 、 rs-232 电缆、 n- bnc 转换器、应用软件。 另附中文使用说明书一本。 |

自2003年成立以来，一直秉承精诚团结、坦诚务实的态度，与用户携手共进、互利、互惠、共同发展的原则，创造出自己独特的企业文化。东方嘉仪为国内首家提供仪器选型+配送+安装调试+培训服务，并且先后为120个行业超过20000家企业供应仪器，是得到大家广泛认可与赞扬于一身的仪器仪表服务品牌。

服务承诺：

- 1、正品保障：东方嘉仪承诺对外销售的产品均为正品，如若发现假货，我们将假一赔十。
- 2、业内独家承诺：22年业内经验专业人士提供最合适您的选型方案，选型不当一切责任由商家承担。
- 3、100%零风险购买：若您购买后7天内对仪器使用不满意免运费为您退换。
- 4、售后服务联络专员将报修服务记录内容及时向售后服务维修专员进行汇报落实，分析故障原因，做出解决方案，即时同客户进行沟通答复，在约定的时间内及时解决客户的异议。

本产品的加工定制是否，类型是便携式场强仪，品牌是兴仓Protek，型号是protek3290N，测量范围是100 KHz ~ 2900MHz (T) ，电源电压是AATypeNi-

MH可充电电池6节（V），外形尺寸是4”（宽）×9”（高）×1.8”（厚）（mm），适用范围是-