人体红外感应开关延时感光可调直接替换普通墙壁开关声光控开关

产品名称	人体红外感应开关延时感光可调直接替换普通墙壁开关声光控开关
公司名称	深圳市拓安达电子有限公司
价格	28.00/个
规格参数	品牌:安达电工 型号:TAD-T28AR 工作电压:220（V）
公司地址	深圳市光明新区公明街道西田社区第二工业区31幢9楼
联系电话	0755-29604966 13510030286

产品详情

科技创造未来.品质铸就辉煌!

皇冠品质,厂家直销!

真情回馈新老客户:

全场火爆促==满280元免邮,再满再送==满600元立减10元免邮==数量有限,时间有限==各位淘友心动不如行动==机不可失

本公司感应开关被佛山市万科城，金域华府，长沙市万科金色家园，南京万科金色里程，沈阳市沿海地产赛洛城，富士康集团，马可波罗瓷砖专卖店全国连锁店展示厅，深圳大学城，深圳市宝安区福永中学，西藏国际大酒店，贵州凯里大酒店,深圳福鹏喜来登大酒店，惠州凯宾斯基酒店等等众多大型地产公司，星级酒店宾馆，物业小区，学校所使用

质量!信誉!有保证!

诚信通证书：

商标证书：

专利证书：

拆开外壳清晰可见，本开关采用飞利浦大品牌8a大功率可控硅，确保开关经久耐用！开关主板采用双面玻纤板，开关所有主控芯片，元器件均采用正厂原装配件！产品性能非常稳定，经久耐用！原装进口传感器和菲涅尔透镜保证了感应开关的灵敏度和感应距离！

两个定位器:105调感光(出厂设定是顺时针调到底了模式为白天不工作傍晚才开始工作,所以白天安装好通电后感应开关自动亮几次后就会进入待机状态,要等傍晚光线暗下来才开始正常工作.如果您需要白天也工作,可以逆时针将105感光定位器调15-30度感应开关即可全天候工作了),204调延时(出厂设定是顺时针调到底了延时时间是16秒左右,如果您要把延时加长,请将204定位器逆时针调180度为最长350秒左右),请勿带电操作,调试好后再

电

！

全自动超薄86型人体感应开关；本开关采用进口透镜,进口元器件,进口原装pir传感器，灵敏度更高,性能更稳定.面板采用abs阻燃料,使用更安全!

功能特点:
基于红外线技术的自动控制产品，当有人进入开关感应范围时，专用传感器探测到人体红外光谱的变化，开关自动接通负载，人不离开感应范围一直活动，开关将持续接通；人离开后，开关延时自动关闭负载。人到灯亮，人离灯熄，亲切方便，安全节能。
产品型号：tad-t28ar-220 单极性设计:直接替换旧墙壁86面板开关,开关不需要另外布零线,同普通墙壁开关(二线接驳)安装方法一样。
全自动感应:人来开关立即接通,人离开后延时自动关闭.
感光可调:光线强时不感应(出厂设置),带感光调节(也可自由调节在任意光线下感应或全天侯感应).
自动随机延时(可连续延时方式):人在感应范围活动,不断重新延时，开关始终保持接通,所以，延时时间的计算，应从人体离开探测区前的最后一次触发开始计算。
延时时间可调:出厂设置最短16秒，可调范围16秒-350秒（其他延时时间可以根据客户要求订做,订做范围最短延时零点几秒或者几十分钟）

自检功能：第一次通电之后会有自检功能（自检时间约1-3分钟），若第一次通电之后没有这个现象出现，就应该是接线错误。

防雷功能：特设防雷器件，可有效防止雷电等瞬间高压对开关照成的损害

安装方式：嵌入式，暗装壁式86型标准底盒

注意事项：人体感应开关本身对热源与光源有影响，安装的时候建议离灯具或其他热源距离在50厘米以上，强光不要对着感应器。建议室内安装使用。

电性参数:

感应方式	人体移动	工作电压	ac185-245v(50hz/60hz)
感应原理	人体红外	自身功率	<0.03w
感应距离	5-8米（≤24°）	负载能力	阻性200w,感性5-100w（控制白炽灯≤200w/节能灯，日光灯≤5-100w/led灯，射灯≤6-50w)
感应角度	140度圆锥角	负载范围	白炽灯,日光灯,节能灯,led灯等各类灯具
光控感应	5lux-500lux(可调)	环境温度	-20°C—+50°C

适用范围:

走廊、楼道、卫生间、地下室、仓库、车库等场所的自动照明、排气扇的自动抽风以及其它电器的智能控制等功能，同时可用于防盗等用途。

接线图示:

感应范围图示:

（墙壁安装图示）		（吸顶安装图示）

电能损益表:(参考)

不采用节能开关		采用节能开关		年省电量(一个灯
每晚工作时间	年耗电量	每晚工作时间	年耗电量	>102.2度(省电70%以上)

>10小时	>146度	<3小时	<43.8度	

批量采购价格优惠！

市场部专线：0755-29604966

传真：0755-27380858

联系人：陈先生

更多产品及产品详细说明请进公司网站下载：http://www.toada.cn（复制到地址栏打开）

本产品的品牌是安达电工，型号是TAD-T28AR，工作电压是220（V），感应范围是7米，感应原理是热释电红外，负载功率是200W，输出形式是感应开，延时关闭时间是15-200秒可调，加工定制是是