

# 西门子FC18-FC1840火灾报警控制器

产品名称	西门子FC18-FC1840火灾报警控制器
公司名称	广州日德美电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:SIEMENS西门子 型号:FC18-FC1840
公司地址	广州市南沙区进港大道318-320号蝴蝶洲装饰材料城
联系电话	020-896447

## 产品详情

### 一、西门子FC18-FC1840火灾报警控制器（联动型）产品功能概述：

符合国家标准 GB4717-2005《火灾报警控制器》和 GB16806-2006《消防联动控制系统》。全中文 Windows 风格菜单操作，清晰直观。右键弹出菜单列出当前设备/事件可选操作项，操作更加方便快捷。超大存储空间，最多可记录 3,000 条历史记录，运行中发生的各类事件可全部记入历史档案中。控制器在设定时间内无任何操作发生，同时无任何报警、联动、故障信息时，控制器自动转为屏幕保护状态，延长液晶屏的使用寿命；当有事件/操作发生时，液晶屏自动点亮，控制器自动显示所发生的事件，按照逻辑关系联动相应设备。控制器带有 2 路可编程输入/输出（输出：40mA@24VDC，可通过编程设置为总报警和总故障输出；输入：干接点）。控制器带有 1 路声光控制电路（0.5A@24VDC）。控制器自带 8 路多线联动盘，用于重要设备的自动控制或手动操作。采用“组”编程方式，同用途的设备可分配到同一个“组”中进行编程，简化逻辑关系，节省编程时间。单台控制器 FC18-FC1820 最大容量 252 点，FC18-FC1840 最大容量 504 点，可实现 8 台控制器组成网络。网络总线（FC18-BUS），最远距离 1000 米。回路总线（FD18-BUS）为两总线无极性，建议使用截面积 1.0mm<sup>2</sup>~1.5mm<sup>2</sup> 的阻燃双绞线，传输距离环路可达 2500 米，支路可达 1500 米。控制器拥有三种用户界面，分别为：一级用户界面、二级用户界面、三级用户界面；在不同的用户界面下可进行不同的操作，用户级别由密码保护。接线端子均采用可插拔方式，每位端子上均有清晰标识，安装、调试、维修方便，快捷。自动映射设备。可由控制器调整探测灵敏度，自动适应环境变化，使火灾报警可靠性大大提高。既可以在控制器上现场直接编程，也可通过计算器快速编程。高效的编码标签调试方法，大大简化调试工作。

### 二、FC18-FC1840火灾报警控制器（联动型）主要参数：

LCD显示屏：320×240 像素，背光式 可编程输入/输出（主板上）：2 直接手动控制开关（联动盘）：8 路声光报警路数（500mA@24VDC）：1 最大历史记录：3,000 条 自动映射功能：有 备用电池：12V DC，12 AH×2 通讯界面：USB 1.1（需配接 RS232 与 USB 转换模块） 输入电压：220 V AC，50 Hz 电源容量：5A@24V DC 外部电源输出：1A@24V DC 尺寸（单位 mm）：437×408×170 重量（不含电池）：10.35 Kg 电源保险能力：250V@1.5A 电池保险能力：250V@5A 工作温度：0~40℃

贮存温度：-10~50 °C 相对湿度：95% 保护等级：IP30 环境要求：室内/干燥  
三、FC18-FC1840火灾报警控制器（联动型）特点：

安装回路卡最大数量：2 安装现场部件最大数量：504