

电子捕鼠器 天鹰牌 120（个月）

产品名称	电子捕鼠器 天鹰牌 120（个月）
公司名称	天津市津南创新电器厂
价格	175.00/件
规格参数	品牌:天鹰牌 型号:DZ-3D3 保质期:120（个月）
公司地址	中国 天津市 天津市津南区八二路
联系电话	86 022 28562168 13802112892

产品详情

品牌	天鹰牌	型号	DZ-3D3
保质期	120（个月）	产品类别	灭鼠/杀虫剂

捕鼠器安装说明

- 1、开箱验机：**打开包装检查捕鼠器外壳无由于外力造成的变形，内部无零件脱落（摇动捕鼠器，内部无响声），说明书一本，捕鼠器安装说明一份，随机附件一袋。
- 2、布线：**自行准备支撑柱若干（长铁钉、铁棍均可），长度10厘米左右，沿预定捕鼠线路固定支撑柱，依据老鼠行动溜边的习性捕鼠线路距墙3厘米左右为宜。在支撑柱距地面3厘米左右的位置安装绝缘环或做绝缘处理（套塑料管或用塑料纸缠绕），将直径约0.3毫米镀锌铁丝固定在绝缘体外面（铁丝与支撑柱绝缘），铁丝依次连接支撑柱形成捕鼠线路，两根支撑柱之间距离以用0.5公斤力压铁丝不触地为宜。为了增加捕鼠效果防止老鼠跳越，捕鼠线最好布两道，线间距离约30厘米。在捕鼠线下的地面上洒些盐水利于导电（为了保证人体和0.5公斤以上的家畜安全我们限制了捕鼠电流），如果地面干燥会影响捕鼠效果。捕鼠线通过人行通道时可用有绝缘层的电源线代替。围栏物资时可布成环状网。
- 3、安装捕鼠器：**捕鼠器最好安装在便于控制且防水的地方，输出地线要接地。将捕鼠器输出三条捕鼠线中的一条剥开线头约3厘米，将铜线缠绕固定在捕鼠线（铁丝）上，不要虚接。另外两条可控制其他两处捕鼠区域。
- 4、通电测试：**将捕鼠器电源插头插到交流220/50hz插座上，打开捕鼠器电源开关，电源指示灯亮，捕鼠灯不亮，机器无报警声，为测试正常。若捕鼠灯亮，机器发出报警声则说明线路中有漏电或短路点，应断电查找并排除。
- 5、模拟捕鼠测试：**捕鼠器经过通电测试正常后，捕鼠器断电。将一段铁丝的一端搭在捕鼠线上，另一端搭在地面上。通电测试，对应的一路捕鼠灯亮，机器发出报警声则说明捕鼠器、线路正常。注意：连续短路模拟捕鼠测试时间不能超过5秒，长时间短路对机器不利。标明三色捕鼠指示灯所对应的区域，便于

排除鼠尸。

6、待机捕鼠：经过模拟捕鼠测试后，捕鼠器断电。取下测试用的铁丝，通电。捕鼠器处于捕鼠待机状态，再有声、光报警信号即为捕获了老鼠。