防雷模块，防雷器，电源专用防雷模块，LED路灯防雷模块

产品名称	防雷模块，防雷器，电源专用防雷模块，LED路灯防雷模块
公司名称	深圳市铂胜光电有限公司
价格	30.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:铂胜 型号:BERSN-FL2000
公司地址	广东省深圳市宝安区龙华大浪街道华荣路联建工业区1栋2楼
联系电话	0755-29890677 13714563048

产品详情

>>了解更多节能照明灯具、光源和电器产品信息，可登录bersn铂胜网站： http://www.bersn.com

产品介绍：

随着led灯具的不断发展，越来越节能，也趋于大众化。led灯具防雷跟普通路灯具不同，主要在于led灯具的响应速度比普通灯具快，承受过电压范围比普通灯具小。因此需要选择led专用防雷器对电源线路浪涌过电压保护，避免同一地区出现大面积led灯具雷击损坏现象而影响安全。本公司特开发出了适应于此类灯具的防雷产品有以下特点，内置半导体浪涌吸收器件，箝位准确，残压输出极低，从而延长灯具的使用寿命；外开小巧，两边均有安装孔，安装方便；黑色耐腐蚀工程塑胶封装，直接引线到产品外，接线方便。

产品参数表

型号	bersn-fl2000
标称电压un	220v
最大持续 工作电压uc	275v
标称放电电流 in (8/20u s)	5ka

最大放电电流 imax (8/20u s)	10ka
额定负载电流il	≤3a
漏电流ir	<5ua
响应时间ta	<25ns
电压保护水平up	ikv
外壳保护级别	ip33
接口形式	引线
防水防爆功能	可选

注意事项：

1.保护器的电压参数与设备工作参数不符时，可能影响线路工作，建议选型时确定设备工作电压；

2.由于保护器为串联安装，对某些功率相对较大设备，还应确定其工作电流。

3.本产品经多次过流过压冲击损坏后，故障表现为线路不通；

4.当安装完毕或系统运行过程中出现电路不通，被保护产品不亮，在确定接线无松动或断开情况下，应拆下避雷器，直接把外线接入设备，如恢复表示避雷器损坏；否则，应查找其他原因。

产品维护：

一.定期检查

1.按检测规定的时候进行检查。（一般是一年一次）

2.每年在雷雨季节前后进行检查。

3.在发生过雷击之后进行检查。

二.故障检查流程：

1.先检查是被保护设备工作是否正常。

2.检查地线是否连接，须通过专业的接地电阻测试仪度接地是否合格，正常情况下接电阻应小4欧。

3.如果被保护设备工作异常，请断开防雷器直接连接设备，如果恢复工作正常，说明该线路防雷功能损坏，请及时更换。

本产品的加工定制是是，品牌是铂胜，型号是BERSN-FL2000，标称放电电流是220V，响应时间是25ns（s），最大操作电压是275V，最大放电电流是10KA