

电量变送器供应 电压变送器 电量变送器

产品名称	电量变送器供应 电压变送器 电量变送器
公司名称	麻城市南瑞自动化科技有限公司
价格	95.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:麻城南瑞 型号:PD194-1
公司地址	麻城市工业南路
联系电话	0713-2973500 13636131317

产品详情

pd194电量变送器适用于电力电网、自动化系统中对电流电压等的电参数进行测量和变送输出。变送输出可选dc 0~20ma、4~20ma、0~5v或0~10v的相应模拟电量，并可显示输入电参量的实际值,具有显示功能，电源、信号、变送三隔离，精度高、稳定性好、抗震动等优点。

技术指标：

输 入 电 源	输入范围	电压：0~500v 电流：0~5a（特殊时订货说明）
	过载	持续1.2倍，瞬时：电压2倍/1s 电流10倍/5s
	过量程显示	----
	频率	50hz ± 10%
	扩展	配互感器或分流器扩展量程
	辅助电源	ac/dc85~270v ± 10%
	功耗	< 3w
	精度等级	0.5%
	变送输出	dc 0~20ma、4~20ma、0~5v或0~10v可选
	数字输出	（可选带rs485）
	隔离耐压	2kv/50hz/1min
	绝缘电阻	100m
	平均无故障工作时间	50000h
	工作条件	环境温度：-25 ~ 55 ，相对湿度 93%，无腐蚀气体场所
	海拔高度	2500m
	外形尺寸	70*55*120(mm)

使用说明：

电流倍率设定				例一 现输入5a，要求显示300a			
步骤	按键	显示	含义	步骤	按键	显示	含义
1			按键 > 6s后进入电流倍率设定	1			按键 > 6s后进入电流倍率设定
2		0~2000	增加/减少电流倍率数值	2		0~2000	将电流倍率设定为300
3		0000	保存设定并退出	3		0000	保存设定并退出
输入ac5a 显示值=ct倍率值				(输入电流) 5a (ct倍率值) 300= (显示值) 300a			

接线方式：

注意事项：

- 2、 注意防止震动和冲击，不要在有超量灰尘和超量有害气体的地方使用。
- 3、 输入导线不宜过长，如被测信号输入端较长时请使用双绞屏蔽线。
- 4、 若信号伴随高频干扰，应在线里使用低频过滤器。
- 5、 长时间存放未使用时，请每三个月通电一次不少于4小时。
- 6、 长期保存应避开直射光线，宜存放在-10 ~70 。
- 7、 如仪表无显示，应先检查辅助电源，电压是否在规定范围内。
- 8、 如显示不正常，检查输入信号是否正常及信号接线端是否拧紧。
- 9、 若要校验仪表，校验仪器应优于0.1级，才能保证校验精度。

本产品的加工定制是是，品牌是麻城南瑞，型号是PD194-1，频率是50（Hz），尺寸是35（mm）