

AJY LCDMK-5Z65WLCD液晶电视电源修复模块(单管) 安佳源

产品名称	AJY LCDMK-5Z65WLCD液晶电视电源修复模块(单管) 安佳源
公司名称	深圳市安佳源科技有限公司
价格	8.50/个
规格参数	加工定制:否 品牌:其他 型号:LCDMK-5Z65WLCD
公司地址	深圳市福田区华强北电子世界3号楼
联系电话	13480909605 13480909628

产品详情

系列lcd/led液晶电视/液晶显示器开关电源全智能模块使用说明书

主电源:单mos管和厚膜ic电路专用(1lc双管不能用)

ajy-lcdmk-5z系列(65w/24寸以内共用)

本系列模块(工作直流主电压适应300v和有pfc 400v) 是专为维修lcd液晶电视和显示器的单mos管和厚膜ic电路电源损坏修复而设计, 使用最大功率可以达到220w, 最小功率也有60w, 只要按原机的实际功率来匹配使用, 定当让各位同仁轻松修复液晶电源, 本系列产品具有体积小, 安装简单, 使用基本实现全智能化, 附加价值高等优点, 是维修市场中对lcd液晶电视电源维修的重大变革, 欢迎使用!

*安装说明:

(1) 首先检测好+300v或有pfc+400v直流电压是正常后, 再确认开关变压器和次级外围零部件是正常后, 再确认负载没有短路故障的情况再进入下面操作。

(2) 先拆掉原机上mos管或厚膜ic, 把本模块mos管靠紧散热片, 然后用螺丝锁固定在散热片上(锁螺丝不能压得太紧, 否则模块会损伤)。

(3) 按图把打叉处在实际电路中断开, 并按图所示把模块各颜色线对应接好, 绝对不能接错, 在反复对证不会接错后, 才可开机, 切切! 模块引线在不必要情况下不能延长. 否则会影响正常工作。

*各引线接法说明:

1、红线：接主电压+300v 或+400v通过开关电压器（即原机mos管d极，厚膜ic d极）。

2、黑线: 接负极, 即功率管热地.

3、蓝线: 接原机主电压(24v或12v) 稳压光耦4脚(有些原机多光耦并联按原机接法),3脚接地.

4、白线: 接原机ic或厚膜供电端（原机ic供电脚切断）12v-18v(原机启动电容要保留).

5、绿线: 接原机主电压+300v或+400v.

本产品的加工定制是否，品牌是其他，型号是LCDMK-5Z65WLCD，种类是LCM液晶模块，屏幕尺寸是6.5（英寸）