

安防感应火灾报警器独立烟雾报警器烟雾探头感应器

产品名称	安防感应火灾报警器独立烟雾报警器烟雾探头感应器
公司名称	深圳市焰井科技有限公司
价格	20.00/个
规格参数	工作电压:9 (V) 品牌:焰井 报警电流:10-30 (mA)
公司地址	深圳市龙华新区观澜街道献富社区大布头路302号C栋6楼
联系电话	0755-23204141 13556854377

产品详情

厂家直销 品质保证适用范围烟雾报警器，让您的家庭、学校、办公室、仓库、酒店、车间等更安全；执行标准通过国家消防认证、ce、rohs、gb 15322-2003、en14604超强功能全方位保障家居安全独立声光报警功能、有线无线远程报警联动功能；

温馨提示：买报警器选功能、看质量、讲安全、一定要慎重选择不能马虎；

探测方式yj-129型光电感烟火探测器，采用特殊结构设计的光电传感器，能有效的探测出火灾初期阴燃阶段或生成以后产生烟雾，当烟雾进入探测器，使光源产生散射，光接受元件感应到光强度，光强度达到预定阈值时，控制器发出火警信号，火灾确认灯（红色）闪烁，并启动蜂鸣器报警。产品介绍yj-129型独立式光电感烟火探测器采用特殊的结构设计的光电传感器，贴片加工工艺生产，具有灵敏度高、稳定可靠、耗电小、美观耐用、使用方便等特点。电路和电源可自检，可进行模拟报警测试。该产品适用于家居、商店、歌舞厅、仓库等场所的火灾报警。安装方法1、房间内每25—40平方米装一个烟感，重要设备上方0.5—2.5米安装烟感。2、选择一个合适的安装区域用螺钉固定定座，将烟感分线色连接后旋在固定座上。3、依照安装支架的孔在顶棚上或墙上画两个孔位。4、按两个孔位钻两个孔。5、在两个孔中塞入两颗塑料腰钉，然后将安装支架的背面紧贴墙面。6、塞入并紧固安装螺钉直至安装支架撤底牢固为止。7、本探测器是一种密闭装置并不允许打开，请把电池塞入本机背面的隔间内。8、有探测器的背面靠到安装的位置口，并顺时针转动。并确信这两个螺钉头已给滑入腰形孔中。9、轻轻按一下测试按钮看探测器是否正常工作。测试方法按下测试按钮至少3秒钟，一个清脆响亮的脉动报警讯号就会发出。这意味着探测器真正工作，在报警的同时，发光二极管快速闪烁。也可以用把烟雾吹进探测腔中的方法来测试探测器。（每星期做一次测试以得证探测器的可靠工作）安装维护注意事项1、不可安装高于温度、高湿的地、否则会影响灵敏度；2、为保持传感器工作效率良好，每6个月需清洁传感器，先把电源关掉，再用软毛刷轻扫灰尘便可，再把电源启动。功能特点手动测试自动复位采用专用微处理器控制防尘、防虫、抗白光干扰led指示报警,环境适应性强采用smt工艺制造，稳定性好

技术参数

工作电压：	dc9v 1*6f22电池
静态电流：	10ua
报警电流：	15ma
工作温度：	-10 ~ +50
工作湿度：	95%rh
报警方式：	声光报警
声音响度：	85 db
外形尺寸：	107*35mm
烟雾灵敏度：	符合ul的217号标准

本产品的工作电压是9（V），品牌是焰井，报警电流是10-30（mA），探测角度是全方位，静态电流是小于10（uA），工作温度是10-70（ ），探测距离是60平方米（m），发射频率是00（MHZ），适用范围是工业，家用，政府，房地产，类型是烟雾报警探测器，型号是YJ-129，安装方式是吸顶式，发射距离是00（m），动作距离是00（mm），通讯方式是独立式，重量是160（g），告警方式是现场声光报警