

# 手机体验店三星安卓苹果充电防盗报警器圆柱形手机防盗器

产品名称	手机体验店三星安卓苹果充电防盗报警器圆柱形手机防盗器
公司名称	深圳市凯琪盛科技有限公司
价格	132.00/个
规格参数	工作电流:5V 工作电压:1A 规格:80*45
公司地址	深圳市龙华新区大浪街道浪口社区宝柯工业区二栋四楼东A
联系电话	0755-36958493 13602713642

## 产品详情

深圳市凯琪盛科技有限公司是专业生产手机数码产品防盗报警器、汽车一键启动防盗报警器，我司拥有专业技术研发工程师，承接各种防盗器材周边配件生产及oem订单。本公司产品主要适用于：、数码产品适用3c数码店、手机专卖店、中国移动、电信、联通等手机、平板电脑、笔记本电脑产品展示防盗报警使用；、汽车防盗产品适用汽车改装、汽车购买时没有安装防盗产品以及加强汽车防盗使用。欢迎国内外贸易商代理商来我司加盟洽谈，物美价廉。

### 关于手机防盗器

手机防盗器的主要作用是展示的手机防盗并充电。其广泛应用于真机体验店，在保证商品安全的同时也为顾客提供了更好的购物体验。

## 产品介绍

迷你形圆形防盗器在传统手机防盗器的基础上加以改进，其美观程度和防盗性能上都有了质的提升。外观较传统的手机防盗器更为精致和小巧，机身和底座采用相同直径圆柱造型，更加简洁一体化，边角位置采用高光倒角处理尽显极致，银色阳极氧化机身质感非凡，整机只有高度8cm,且直径只有4.5cm，是市面上体积最小的手机防盗器。在防盗能性方面也进行了全面的优化和改进，采用了一体防拆机设计，并优化了报警机制，减少了误报机几率提高了可靠性。

## 应用范围

手机体验店/手机卖场/数码商场等。为真机防盗展示并充电。

## 适用机

ios系统手机（iphone4/5/5s/iphone6/iphone6plus,itouch）

安卓系统手机（三星，htc，华为联想）

wp7/wp8手机(lumia诺基亚 htc)

## 产品规格

颜色：机身颜色：银色/金色 其他颜色500台以上可定制 线材颜色：白色

机身尺寸：直径：45mm 高：80mm

防盗线长度：300-800mm 充电线长度：1500mm

角度：75度

重量：整机重量：200 遥控器重量：14g

材质：铝合金 abs塑胶

承重能力：2kg

报警音量：95-110db

外表处理工艺：阳极氧化加喷砂处理

电池:内置可充电锂电池，可待机报警3-6个月

输出：标准5v-1a（部分输入参数达不到的机型更换手机原装充电电源即可）

## 包装配件

- 1、手机防盗器一台
- 2、遥控器为五台配一个
- 3、备用3m胶一套
- 4、回形针一枚
- 5、充电头一个

包装规格：长：80mm 宽：130mm 高：60mm 重量：223g

装箱规格：：100台一箱

## 手机防盗器工作原理

采用多点并联防盗技术，当手机与防盗器安装成功后，手机防盗器自动进入防盗状态，并为手机充电，当防盗线路当中任何一点断开（包括剪断防盗线）即可自动报警，必须使用专用遥控器，并输入正确的三位数字密码方可消除报警。

## 产品特点

- 1、银色阳极氧化机身质感非凡，经久耐用不掉色
- 2、一体化全铝合金机身，最高不到8cm，小巧极致。
- 3、可定制化外观颜色，个性十足。
- 4、采用360度可旋转支架，支持横竖展示，带来完美体验。
- 5、支持给数码产品充电，实现充电防盗一体。
- 6、苹果安卓通用，通用性更强。
- 7、背板分离式拆机，拆机方便，更方便收纳管理。
- 8、采用三位数字密码一对一加密防盗，专业遥控器解锁，安全有保障。
- 9、内置480am长效锂电池，不插电也能防盗，断电无忧。
- 10、多重防盗机制，多重保护，更多一份安心。
- 11、一体化机身，防拆机设计，无后顾之忧。

## 手机防盗器的安装方法

- 1、连接电源：将usb充电线和充电头连接好后，连接电源。此时手机防盗器亮起红色指时灯，进入充电状态。
- 2、安装至桌面：请保持安装桌面的平整，将桌面擦拭干净，揭去防盗器底部（斜面为底部）3m胶的红色保护膜，将其安装至理想的位置，并用力按压十秒钟，使防盗器与桌面紧密结合。
- 3、安装手机：揭去防盗器顶部传感器上（平面为顶部）3m胶的保护膜，将手机背面上下两端正中的位置，与传感器上下两端传感线保持一条直线（粗传感线为上方，小的充电线为下方），对齐后将其与手机贴在一起，并用力按压十秒钟，使之紧密结合，此时防盗器会“滴”的一声响，表示已经进入防盗状态。然后将传感器上的充电线与手机进行连接为手机进行充电并防盗，安装完成。
- 4、收机/换机操作：拿起手机，紧握其背部传感器并将手机左旋转45度左右，此时手机会自动从传感器上分离。再次安装时将手机背面背板上的卡爪与传感器上两侧的卡槽对准，并向右旋转45度左右直到完全卡紧即可完成安装。
- 5、指示灯：红灯：充电中 蓝灯：报警中 灭灯：充电完成/待机工作中

## 遥控器的使用方法

- 1、初次使用：请注意新的遥控器的尾部有插入一片透明的塑料垫片，用于绝缘防止电量消耗，所以在初次使用时请拔掉垫片。
- 2、原始密码：每台防盗器的出厂原始密码是345
- 3、消除报警：当防盗器发报警时，在一米范围内，用遥控器对准防盗器前方闪烁的蓝色指示灯，快速按下三位解锁密码。
- 4、更改密码：让防盗器发生报警——按三位解锁密码解锁——按设置键听到一声响后——重复三位解锁密码——再按两遍新密码,听到“滴.....”长响一声即表示密码修改成功。
- 5、忘记密码：用白色包装袋内的回形针，扎一下防盗器底部的复位孔，（复位孔位于手机防盗器底部的弹簧触点旁边），即可恢复出厂设置，密码恢复成出厂密码345。
- 6、更换电池：此款遥控器使用的是可更换电池的设计，电池型号为纽扣电池cr2025，更换电池时从遥控器底部轻轻打开电池仓即可，无须借助外部工具。

本产品的工作电流是5V，工作电压是1A，规格是80\*45，适用范围是三星手机，安卓手机，苹果手机，型号是Q112，颜色是银色，音量是90，照明功能是LED，品牌是凯琪盛