

3000W柴油小型发电机

产品名称	3000W柴油小型发电机
公司名称	上海特赫实业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:德国特赫 型号:TH3GF-LDE 功率:3000W
公司地址	上海市嘉定区霜竹公路4490号
联系电话	021-39973689 18101957689

产品详情

3000W柴油小型发电机

柴油发电机润滑油的使用技巧

无论是新机还是旧机，都应依照说明书的规定，加注一定数量的符合质量和型号规定的机油。东风特赫公司规定B系列发动机必须用15W-40 CD_级以上润滑油，美国特赫公司对发动机的润滑要求更严格，推荐B、C系列发动机用15W-40 CG4和15W-40 CH4级润滑油，主要原因是要确保发动机的使用寿命。

加注机油时应避免灰尘、杂质和水分等物质混入。每次起动前应检查和保持油面高度符合要求，不过低，也不过高。

新修或刚维护过的发动机，在初次加注机油时允许略高一些，待运行一段时间后再检查，油面仍高时，应放出多余部分，以保证机油面高度正常。同时在初次加注机油时，应加满机油滤清器，以保证机油尽快进入摩擦表面。

发动机冷起动前，应空转数圈，待各摩擦部位得到润滑后再起动。冬季温度过低时，在起动发动机前，最好先给机油加温，以便于起动及减轻磨损。运行中应注意机油压力和温度，发现异常情况应及时停车检查排除。

定期清洗机油粗、细滤器和检查机油质量。如发现机油变质，应及时更换。更换机油时应清洗润滑系。注意记载机油消耗量，当机油消耗不正常时，应查明原因。以上信息由柴油发电机厂家-特赫动力整理发布。更多特赫发电机相关技术了解；请拨打

手机：18121346689 厂家电话：400-8789-586

QQ:771585756 联系人：庞经理 或访问特赫网站：<http://www.torhe.com/>

机组型号	TH3GF-LDE (单相静音电启动)
发电机	
频率 (HZ)	50
最大输出(kw)	3.2
额定输出(kw)	3
额定电压 (V)	120,220,230,120/240
功率因素 (cos)	COS =1
绝缘等级	B
直流输出 (V)	12V/8.3A
相数	单相
电机形式	自励磁, 两极, 单相电机
启动系统	手启动、电启动
7米处噪音	66-70
燃油箱容量	16
持续工作小时	12
发动机	
型号	TH178F
动力形式	立式单缸、四冲程、风冷、直喷式
汽缸数-缸径 × 行程(mm)	1-78X62
压缩比	20 : 1
燃油	0# (夏天) -10# (冬天) -35#(严寒) 轻柴油
润滑油容量(l)	1.1
燃烧系统	直喷式
尺寸	
外形尺寸 (mm)	950*570*770
净重 (kg)	146
毛重 (kg)	149
20FT	72

3000W柴油小型发电机 3000W发电机,3000W汽油发电机,小型发电机,备用发电机,小型汽油发电机,发电机,汽油发动机,汽油发电机油耗,汽油发电机性能,汽油发电机价格,家用小型柴油发电机,小型柴油发电机价格,小型发电机,微型汽油发电机 家用小型柴油发电机,小型柴油发电机价格,小型发电机,微型汽油发电机,汽油发电机,小型汽油机,发电机,小型汽油发电机维修,家用小型发电机,家用发电机推荐,家用小型汽油发电机

上海特赫小型发动机保养常识一览表

1.使用适当质量等级的润滑油。对汽油发动机组应根据进排气系统的附加装置和使用条件选用SD-SF级汽油机油；柴油发动机则要根据机械负荷选用CB-CD级柴油机油，选用标准以不低于生产厂家规定要求为准。

2.定期更换机油及滤芯。任何质量等级的润滑油在使用过程中油质都会发生变化，为了避免故障的发生，应结合使用条件定期换油，并使油量适中。

3.保持汽油发电机组曲轴箱通风良好。现在大部分汽油机都装有PCV阀，但窜气中的污染物会沉积在PCV阀的周围，可能使阀堵塞。因此，须定期清除PCV阀周围的污染物。

4.定期清洗曲轴箱。小型汽油发动机在运转过程中，燃烧室内的高压未燃烧气体、酸、水分、硫和氮的氧化物经过活塞环与缸壁之间的间隙进入曲轴箱中，与零件磨损产生的金属粉末混在一起，形成油泥。因此，应定期清洗曲轴箱，保持发动机内部的清洁。

5.定期清洗燃油系统，控制积炭的生成，能够使发动机保持最佳状态。

6.发动机水箱生锈、结垢是最常见的问题。锈迹和水垢会限制冷却液的冷却系统中的流动，降低散热作用，导致汽油发动机过热，甚至造成发动机损坏。所以要定期清洗水箱，除去其中的锈迹和水垢。更多特赫发电机相关技术了解；请拨打

手机：18121346689 厂家电话：400-8789-586

QQ:771585756 联系人：庞经理 或访问特赫网站：<http://www.torhe.com/>