

# JB-LB-CA2000SZ火灾报警器，养老院火灾消防主机

产品名称	JB-LB-CA2000SZ火灾报警器，养老院火灾消防主机
公司名称	深圳市贵安科技有限公司
价格	3200.00/个
规格参数	品牌:安吉斯 型号:JB-LB-CA2000/SZ 类型:总线型
公司地址	深圳市宝安区福永镇白石厦工业园
联系电话	13528476485

## 产品详情

jb-lb-ca2000sz火灾报警器 养老院火灾消防主机 01.为独立型火灾报警控制器（联型）。

02.外壳材质为金属。

03.设置6组直接控制输出。

04.采用总线通讯方式。

05.容量为2个回路，每个回路254个地址点。

06.采用液晶显示器显示信息。

07.具有火灾报警历史事件和信息功能。

08.具有控制输出延时功能。

09.具有屏蔽功能，能屏蔽部位，火灾声光报警器。

10.具有监管功能。

能。

11.通过软件实现控制功能。

概述 jb-lb-ca2000sz火灾报警控制器(联动型)为

适应消防行业市场需求而开发的一款全新产品，严格执行国家标准：gb4717-2005和gb16806-2006。

主要功能特点 jb-lb-ca2000/sz火灾报警控制器(联动型)具有火灾报警、火灾报警控制、气体灭火控制、故障报警、屏蔽、监管、自检、信息显示与查询、电源显示、软件控制等功能。在出现火情时能迅速处理

，让消防工作人员在火灾发生时能及时对火灾现场采取有效的处理。并且能对现场消防设备进行智能监控，实现现场实时监控。 功能技术要求 01.自检 装配完成后将控制器接通电源,待控制器进入工作正常界面后进入功能菜单进行自检，控制器各个模块的指示灯应全部点亮。

02.自动登录 在控制器显示工作正常的情况下在任一回路上接一组相应的输入设备和输出设备，进入自动登陆界面登陆完成后在回路部件对应的回路中（0号回路模块1回路）应能查询到该组设备的相关信息。

#### 03. 联动编程

进入联动编程界面分别在系统联动和直接联动里对该组设备进行联动编程。完成后按保存键保存。

#### 04. 手自动选择

将手动/自动选择到自动状态，自动指示灯点亮；禁止/允许选择到允许状态，允许指示灯点亮。

05. 火警测试 使输入设备模拟火警报警状态，控制器应能迅速报出火警信息，控制器火警指示灯点亮并伴有急促的提示音。

06. 总线联动启动 控制器报警后 (a)、输出设备应很快启动，同时控制器将显示输出模块启动的相关信息，控制器启动指示灯点亮并伴有提示音。同时该设备对应的总线联动按键启动指示灯点亮。(b)、该设备对应的直接联动输出启动指示灯应点亮，同时控制器能报出直接联动设备启动信息，并且在该组直接联动设备输出端子的启动线端子上有dc24v输出。

#### 07. 总线联动停止 按下对应的总线按键

输启动/停止键出设备应迅速停止，控制器显示该输出设备停止的信息，对应的总线按键启动指示灯将熄灭。

08. 直接联动 按下对应的直接联动操作卡上的停止按键，该组设备输出端子的停止线端子上有dc24v输出，松开后dc24v消失，同时启动线端子上的dc24v也将消失。同时控制器上的启动指示灯熄灭。

09. 故障报警 控制器出现电源故障、回路模块故障、声光输出端子开路、探测器丢失等问题时，能够发出故障指示的声光信号。

#### 产品技术及参数 1.产品名称：火灾报警控制器

- 2.外形尺寸：400mm\*125mm\*500mm
- 3.产品型号：联动型（jb-lb-ca2000/sz）
- 4.使用温度：-10 ~ +50
- 5.工作电源：ac 220v ± 10 % 50hz
- 6.备有电源：dc 24v
- 7.标准：gb4717-2005 gb16806-2006
- 8.重量：16 kg

本产品的品牌是安吉斯，型号是jb-lb-ca2000/sz，类型是总线型，工作电源是ac220v，探测方式是烟雾探测，环境温度是-10 ~ +50（ ），环境湿度是 95%（%），尺寸是400\*125\*500mm，使用范围是酒店，工厂，仓库，宾馆，小区，别墅，商场