

DC12V太阳能逆变器1000W 工频太阳能逆变器

产品名称	DC12V太阳能逆变器1000W 工频太阳能逆变器
公司名称	深圳市华益特新能源科技有限公司
价格	2460.00/个
规格参数	品牌:华益特/中性/OEM 型号:HET-HV2012 类型:太阳能逆变器
公司地址	huayiteups@163.com
联系电话	86-075523150955 13691816199

产品详情

.....
.....
.....
.....
.....
.....

图片展示

产品说明

概况

hv系列纯正弦波逆变器集合逆变器，充电机和自动交流转换开关为一体的多功能逆变器，最高转换效率达88%。

由于其独特的功能，使得其成为目前市场上最先进的逆变器和充电机。特性有功率因素校正，多阶段智能充电，峰值功率以满足感性负载的电力需求而不危及设备本身

对于常规机，当市电交流电切断（或超出可接受范围），转换继电器断开，负载能够自动的被转换到逆变器输出

电器接通，负载能够自动的重新由市电交流电驱动。

hv系列配有高达90a的充电器（不同型号电流会有所不同）。

过载容量为300%连续输出可达20秒，能够有效的保护工具和设备。

另外一个重要的特性是逆变器能够随客户要求通过一个dip开关来实现电池优先功能。在可再生能源系统中，该电能。

因此，hv纯正弦波系列逆变器适用于可再生能源系统，公用事业，房车，海洋和应急应用。

为了使得逆变器能够达到最大的功用，请合理安装，使用和维护。并请在安装和操作之前阅读说明书。

应用范围

电动工具：圆盘锯，电钻，磨床，研磨机，缓冲器，除草机和修剪机，空压机

办公设备：电脑，打印机，监控，传真机，扫描仪

家用电器：吸尘器，风扇，荧光灯和白炽灯，剃须刀，缝纫机

厨房电器：咖啡机，搅拌机，冰标记，烤面包机

工业设备：金属卤化物灯，高压钠灯。

家庭娱乐电子设备：电视，盒式录像机，视频游戏机，音响，乐器，卫星设备

功能特点

专业离网太阳能系统解决方案

逆变电源/交流充电机/继电器切换/pwm太阳能控制器

纯正弦波输出适用于各种负载

具有低功率节能模式

太阳能发电与市电供电相互自由切换

内置12v/24v/48v/40a和60a太阳能充电控制器

内含继电器切换和ac/dc断路器

先进的微处理控制系统

输入反接/欠压/过压/短路/过载/超温等多重保护

远程控制rj11和rs-232接口（可选）

mppt充放电控制器

充电器主要有三个充电阶段：

恒流充电阶段：如果输入交流电，充电器将以最大恒定电流运行直到恒压阶段。软件计时器将计算从交流电开始，直达充电器达到恒压0.3v。然而把这个时间记做 t_0 ， $t_0 \times 10 = t_1$ 。

恒压充电阶段：从 t_1 开始计时；充电器将保持恒定电压模式，直到 t_1 计时完成。然后电压降到浮充电压。定时器的最小时间时1小时，最大时间为12小时。

浮充阶段：在浮充阶段，电压将保持在浮充电压。如果重新连上交流电，电压将降到12vdc/24vdc 以下，充电器将重新开始以上循环。如果充电器保持浮充状态10天，充电器将重新开始循环..

电气参数（25 温度下）

最大功率点跟踪（mppt）功能图示

产品参数

本产品的品牌是华益特/中性/OEM，型号是HET-HV2012，类型是太阳能逆变器，产品认证是ce，电路拓扑结构是全桥式，输出电压波形是正弦波，输入电压范围是12（V），输出电压是220/110（V），输出功率是1000（W），逆变效率是88（%），电压调整率是3（%），负载调整率是3（%），物料编号是HET20152012，加工定制是是，额定容量是1500，输出频率是50/60（HZ），外形尺寸是598*218*179mm，最大输出功率是3000（W），持续输出功率是1100（W），规格是HET-HV2012