

2015新款高端手机报警器展示架 手机展示防丢报警器

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 2015新款高端手机报警器展示架 手机展示防丢报警器 |
| 公司名称 | 深圳市同安安防器材有限公司 |
| 价格 | 128.00/个 |
| 规格参数 | 品牌:同安 型号:A21 供电电源:5 (V) |
| 公司地址 | 深圳宝安区大浪石观工业区蓝泰工业园7栋8楼 |
| 联系电话 | 86-075523577015 13570826882 |

产品详情

a21手机防盗报警器 采用铝合金喷沙氧化处理效果 永不掉漆，1年保修，终身维护，内置智能ic芯片，为手机提供恒定的充电电流及电压，并同时实现充电口防盗功能，呈现完美体验。报警器机身充满一次电，待机时长6个月。

大客户洽谈热线：135 7082 6882 全国统一服务热线：400 7777 865

迷你圆柱形手机防盗器-a20

关于手机防盗器：手机防盗器的主要作用是为展示的手机防盗并充电。其广泛应用于真机体验店，在保证商品安全的同时也为顾客提供了更好的购物体验。

产品介绍

迷你形圆形防盗器在传统手机防盗器的基础上加以改进，其美观程度和防盗性能上都有了质的提升。外观较传统的手机防盗器更为精致和小巧，机身和底座采用相同直径圆柱造型，更加简洁一体化，边角位置采用高光倒角处理尽显极致，银色阳极氧化机身质感非凡，整机只有高度8cm,且直径只有4.5cm，是市面上体积最小的手机防盗器。在防盗能性方面也进行了全面的优化和改进，采用了一体防拆机设计，并优化了报警机制，减少了误报机几率提高了可靠性。

应用范围

手机体验店/手机卖场/数码商场等。为真机防盗展示并充电。

适用机型

ios系统手机（iphone4/5/5s/iphone6/iphone6plus,itouch）

安卓系统手机（三星，htc，华为联想）

wp7/wp8手机(lumia诺基亚 htc)

产品规格

颜色：机身颜色：银色/金色 其他颜色500台以上可定制 线材颜色：白色

机身尺寸：直径：45mm 高：80mm

防盗线长度：300-800mm 充电线长度：1500mm

角度：75度

重量：整机重量：200 遥控器重量：14g

材质：铝合金 abs塑胶

承重能力：10kg

报警音量：80-100db

外表处理工艺：阳极氧化加喷砂处理

电池：主机内置480am电池可待机报警3-6个月

输出：标准5v-1a（部分输入参数达不到的机型更换手机原装充电电源即可）

包装配件：

1. 手机防盗器一台
2. 遥控器为五台配一个
3. 备用3m胶一套
4. 回形针一枚
5. 充电头一个

包装规格：长：80mm 宽：130mm 高：60mm 重量：223g

装箱规格：：100台一箱

手机防盗器工作原理

采用多点并联防盗技术，当手机与防盗器安装成功后，手机防盗器自动进入防盗状态，并为手机充电，当防盗线路当中任何一点断开（包括剪断防盗线）即可自动报警，必须使用专用遥控器，并输入正确的三位数字密码方可解除报警。

产品特点

更美观

1. 银色阳极氧化机身质感非凡，经久耐用不掉色。2. 一体化全铝合金机身，最高不到8cm，小巧极致。3. 可定制化外观颜色，个性十足。

更人性化

1. 采用360度可旋转支架，支持横竖展示，带来完美体验。2. 支持给数码产品充电，实现充电防盗一体。3. 苹果安卓通用，通用性更强。4. 背板分离式拆机，拆机方便，更方便收纳管理。

更安全

1. 采用三位数字密码一对一加密防盗，专业遥控器解锁，安全有保障。2. 内置480am长效锂电池，不插电也能防盗，断电无忧。3. 多重防盗机制，多重保护，更多一份安心。4. 一体化机身，防拆机设计，无后顾之忧。

手机防盗器的安装方法：

1. 连接电源：将usb充电线和充电头连接好后，连接电源。此时手机防盗器亮起红色指时灯，进入充电状态。2. 安装至桌面：请保持安装桌面的平整，将桌面擦拭干净，揭去防盗器底部（斜面为底部）3m胶的红色保护膜，将其安装至理想的位置，并用力按压十秒钟，使防盗器与桌面紧密结合。3. 安装背板：从防盗器上方取下圆形背板，将其翻转过来，可以看见背板背面的圆孔上下方各有一个小孔，此孔为定位孔，安装时将两个孔对准手机背面上下两端，并放置在水平正中的位置。

揭去背板3m胶的红色保护膜，将其安装至理想的位置，并用力按压十秒钟，使之紧密贴合。此时背板两侧的定位柱左右呈45度角位置。

4.连接手机：将背板上的两侧定位卡扣对准防盗器上方两侧的定位孔轻轻扣上，用力按压使之紧密结合，然后向右旋转45度直至卡住不动为止，此时背板安装完成，将迷你充电接连接至手机充电口，即可完成装。

5.指示灯：红灯：充电中蓝灯：报警中 灭灯：充电完成/待机工作中

遥控器的使用方法

1. 初次使用：请注意新的遥控器的尾部有插入一片透明的塑料垫片，用于绝缘防止电量消耗，所以在初次使用时请拔掉垫片。2. 原始密码：每台防盗器的出厂原始密码是3453. 消除报警：当防盗器发报警时，在一米范围内，用遥控器对准防盗器前方闪烁的蓝色指示灯，快速按下三位解锁密码。4. 更改

密码：让防盗器发生报警——按三位解锁密码解锁——按设置键听到一声响后——重复三位解锁密码——再按两遍新密码,听到“滴.....”长响一声即表示密码修改成功。5. 忘记密码：用白色包装袋内的回形针，扎一下防盗器底部的复位孔，（复位孔位于手机防盗器底部的弹簧触点旁边），即可恢复出厂设置，密码恢复成出厂密码345。6. 更换电池：此款遥控器使用的是可更换电池的设计，电池型号为纽扣电池cr2025，

更换电池时从遥控器底部轻轻打开电池仓即可，无须借助外部工具。

本产品的品牌是同安，型号是A21，供电电源是5（V），通讯方式是拨线或断线报警，环境温度是-20-50（ ），环境湿度 是30-50（%），外形尺寸是80*45*60（mm），适用范围是手机体验店数码商场等