

厂家直销200kw移动电站 保证全新

| | |
|------|--------------------|
| 产品名称 | 厂家直销200kw移动电站 保证全新 |
| 公司名称 | 扬州康耀电力设备有限公司 |
| 价格 | 4000.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:凯晨 型号:KC-200 |
| 公司地址 | 扬州市江都区城北工业园 |
| 联系电话 | 0514-86829828 |

产品详情

移动电站为野外施工作业单位而设计的移动电源。它的罩壳采用优质镀锌板制作而成，具有耐腐蚀、密封程度好等特点，四面窗门采用自动液压支撑，开启方便，底盘车轮根据用户需要，可设计成两轮、四轮、六轮、并设计有手动、自动、气动以及惯性制动刹车装置，制动可靠平稳，是各野外施工单位理想的移动电源。

发电机组的使用注意事项：

请先检查润滑油油位、冷却液液位、燃油油量

检查柴油机供油、润滑、冷却等系统各管路及接头有无漏水、漏油现象；电气线路无破皮等漏电隐患；接地线等电气线路是否有连接松动；机组与基础的连接是否牢固

环境温度低于零度时，须在散热器内添加一定比例的防冻液（具体要求参照柴油机随机资料）

机组第一次启动或停用较长时间后再次启动时，应先用手压泵排尽燃油系统内的空气

打开电开关，按启动按钮或启动电锁，按下按钮的时间3-5秒，若启动不成功，应等待2分钟左右，再作尝试。若三次启动不成功，应停止启动，排除电瓶电压或油路等故障因素后，再启动

启动时应观察机油压力，若油压无显示或很低时，应立即停机检查

机组启动后，检查控制箱模块或仪表各项参数：机油压力、水温、电压、频率等。

一般情况，机组启动后转速直接达到1500r/min，有怠速要求的机组，有刷发电机怠速的时间一般为3-5分钟，无刷发电机怠速的时间为1分钟左右，怠速时间不要过长，否则可能烧坏发电机组相关元器件。

检查机组油路、水路和气路的渗漏情况，有无漏油、漏水和漏气现象。

注意机组各处的连接和坚固情况，有无松动和剧烈震动。

观察机组各种保护和监视装置是否正常。

当转速达到额定转速，且空载运行各项参数稳定后，合闸向负载供电。

检查确认控制屏各项参数在允许的范围内，再次检查机组的振动，有无三漏以及有无其他故障。

机组运行时需要专人值守，严禁超载！

停机前必须先分闸，一般情况卸载机组需运转3-5分钟后停机

发电机组运转出现异常情况时，必须立即停机

紧急停机时，按下急停按钮或将喷油泵停机控制手柄迅速地推到停车位置

柴油滤芯更换时间为每300小时左右；空气滤芯更换时间为每400小时左右；机油滤芯第一次更换时间为50小时，以后为250小时左右。

机油第一次更换时间为50小时，机油正常更换时间为每250小时左右，推荐的机油粘度级别（粘度等级sae）为15w-40；质量级别（性能等级api，美国石油协会的机油性能分类）详见柴油机说明书及随同资料的要求。注意：粘度级别和质量级别都要符合要求。例如：15w/40cf-4，粘度级别：15w-40质量级别：cf-4.

当打开控制屏时，必须采用必要的防护措施，以防可能发生的触电事故。

不允许随意更改机组电路和控制器参数，由此造成的损失和售后服务费用由客户承担。

作为发电设备，柴油发电机有着一些独特的优点：

- 1、体积相对较小，灵活便捷，方便移动。
- 2、操作方便，简单易控制。
- 3、能源原料（燃油）来源广泛，容易得到。
- 4、一次性投资较少。
- 5、启动快，可以快速供电和快速停止发电。
- 6、供电平稳，供电质量可以通过技术改进得以提高。
- 7、可以对负载进行点对点的直接供电。
- 8、受各种自然气候和地理环境影响较小，能全天候发电。

销售热线：13952707206（张经理）本文链接：<http://www.jskcdl.com/>