

电梯刷卡控制ZP-IC1T-H-D

产品名称	电梯刷卡控制ZP-IC1T-H-D
公司名称	佛山市智攀电子科技有限公司
价格	350.00/套
规格参数	品牌:智攀科技 型号:电梯刷卡控制ZP-IC1T-H-D 包装:纸盒
公司地址	中国广东省佛山市南海区狮山镇罗村罗柏公路15号(智攀科技电梯)
联系电话	0757-63308678 18675750513

产品详情

产品名称:电梯刷卡ZP-IC1T-H-D (绿)

[ZP-IC1T-H-D \(绿\) 读写梯控使用手册](#)

一、技术参数：

二、主板结构示意图

三、工作原理简介

此款机子不用保存用户权限信息，而是将权限信息全部写入IC卡片内部空间里。当机子读到卡片时，是将IC卡片里的权限内容读取出来。再分析此卡的使用时间，有权时间段，有权的星期，还有有权的地址拨码等相关信息后，确认本次读卡操作是否开放对应楼层。因此此款机子授权的用户容量为无限个。IC卡片里的权限信息是通过专用IC读写发卡器，用USB连接到电脑上。通过操作软件进行将对应设置好的权限信息写入IC卡片里的。

联网机子与非联网机子均需要用读写发卡器制作一张系统母卡，并拿此母卡到机子上注册，将机子读用户卡时要读取哪个扇区，读卡密码是什么等信息注册到机子上。IC卡片如果对某一扇区设置了密码，设备要读取此扇区时，如果密码不对，是无法读取此区内容的。母卡作用有三：一做为下载和恢复黑名单的载体(联网的除用母卡外还可以直接通过电脑软件实现)；二做为校正和核对时间(联网的除用母卡外还可以直接通过电脑软件实现)的载体；三做为读IC用户卡所使用的密码和和读取哪一扇区等相关内容的载体(此操作联网与非联网机子都得用母卡实现，即是注册系统母卡操作)。

系统母卡：IC卡片的读写操作密码和使用扇区，是通过电脑软件编辑，之后用读写发卡器写入空白IC卡上，这样作为系统母卡。当然，将这些信息写入系统母卡后机子设备还没有获取其信息。要将机子设备上的Init跳针闭合，将此母卡放在读卡天线上，之后上电。这样操作后才真正制作了一套系统母卡。因此，如果用不同的密码或扇区制作出来的另一套母卡，之后用那一套母卡扇区密码制作出来的用户卡只能用在对应的一套设备机子上有权。

四、操作流程(使用流程)

点击 [进入以下界面](#)

(一) 制作系统母卡(详情点www.668zp.com)

注册系统母卡(详情点 www.668zp.com)

母卡用途:校正时间和核对设备的时间，或下载，恢复用户卡的黑名单。

1. 校正，核对时间。

将母卡放在读写发卡器上，点击软件上的下传时间按钮，提示成功后拿母卡到机子上读卡，之后拿回母卡到读写发卡器上，点击软件提取时间按钮，看时钟有没有校正，之后再拿母卡到机子上读卡再拿母卡到发卡器上再点提取时间按钮，看两次核对上来的时间有没有走动。(联网机子不用母卡操作，直接在电脑软件上进行操作)

2. 制作用户卡。设置好权限后，将用户卡放在读写器上，点“下传用户卡权限资料”，提示成功后即发完一张用户卡，每放第二张，第三张.....

3. 下载或恢复黑名单。将母卡放在读写发卡器上，输入卡号(或选择之前软件上记录保存的用户)，点击软件上下载或恢复黑名单按钮，再拿母卡到对应的所有的机子读一次卡。这样对应的卡片卡号就会被拉黑或恢复。拉黑的卡片是无权使用。恢复后才能正常有权限使用。(联网的机子可以用母卡拉黑，恢复，也可以直接用软件联网进行操作，不用母卡)。

五、板子上跳针说明

Init：注册系统母卡功能挑针。

Time：继电器动作时间。不闭合时固定5秒，闭合半重新上电后，动作时间由用户设定时间。5-30秒。默认是10秒

初始化系统：同时闭合Init,D1D0这两对针，然后上电，等几秒钟后机子不停地响，表示初始化成功，初始化后，开门延时10秒(闭合Time针的情况下)、清空所有黑名单。

六、声音提示

响一声：有权限卡。响三声：用户卡使用权限已满。

响五声：有权限，但次数资料未更新，卡片就离开读卡感应区内。

响二十声音：下载的黑名单已满，清空所有黑名单。

长响一声：读的是系统母卡。

读卡未有声音：读的不是系统母卡。此卡有可能未制作成用户卡或此机子未用母卡注册入对应的用户卡操作密码和

扇区。

提议：板子可12到24V供电，建议用DC18V3A电源供电。注：上电后不要用手去摸机子

上的芯片以免静电烧坏芯片。

非联网读写型软件操作说明书(定做版本)