乐鸟电气火灾监控探测器

产品名称	乐鸟电气火灾监控探测器
公司名称	北京乐鸟科技有限公司
价格	680.00/台
规格参数	品牌:乐鸟 型号:LN6M
公司地址	北京市昌平区回龙观镇北清路1号院7号楼2单元1411
联系电话	010-59443583 17710186980

产品详情

LN6M 复合式电气火灾监控探测器 介绍 LN6M是对低压配电系统（400V）引起的火灾、人身触电、系统故障、A\B\C\N对地短路等产生的剩余电流以及系统接触点温度进行监控报警。剩余电流过大时，会烧毁电气设备或者产生热量和火花导致火灾，温度过高直接可以产生火灾。 LN6M电气火灾监控探测器依据国家标准GB14287.2-2014、GB14287.3-2014、GB50045-95（2014版）、GB13955-2014，同时参考国际电工标准呢IEC62020，IEC60755、IEC60364。 特点 ● 剩余电流/温度传感器外置 ● 温度测量与剩余电流测量并在（自动过滤谐波剩余电流）
● 开关量一路报警输出 ● 大屏幕实时显示
● CAN总线标准工业MODBUS-RTU协议 ● 导轨安装，自动固定，免螺丝固定
● 适用宽范围交直流两种电源，功耗低 ● 使用32位高速处理器
● 使用OLED显示屏幕（低功耗、高亮度） ● 使用可自发亮按键（提高用户使用体验）
功能 ● 实时显示当前回路剩余电流值、温度值 ● 报警值和延时报警时间可设置（防止误报警）
● 剩余电流报警功能、过温度报警功能、报警输出功能 ● 参数可远程设置 ● 手动自检、设置功能 ● 设置好地址后自动对接LN6H 技术规格
● 剩余电流检测范围：20-2000mA ● 剩余电流报警范围：20-1000mA
● 温度测量范围：0°C -155°C ● 温度报警范围：55°C-150°C
● 剩余电流精度：±0.5% ● 温度精度：1°C
● 剩余电流响应时间： < 1s ● 温度响应时间：< 1s ● 误报警延时时间：0-60s ● 电源输入范围：AC80-300V，DC 90-300V
● 满负载功率：1.5W ● 最小功率：0.5W
● 通信类型 : CAN 2.0光电隔离 ● 通信协议：Moudbs-RTU协议
● 通信速率：20kbps ● 隔离电压：2500Vac ● 报警输出：一路无源输出 ● 报警输出最大导通电阻：100毫欧 ● 报警输出最大开关电压：250Vac 或 30Vdc ● 报警输出最大开关电路：3A
● 报警输出隔离电压：5000Vac ● 报警输出机械寿命：4000000次

● 使用温度：-10°C - 70°C　　● 保存温度：-50°C - 80°C
● 使用湿度：0% - 90%无结露　　● 保存湿度：0% - 95%无
结露 尺寸 ● 尺寸：155 mm × 110 mm × 55 mm （长 × 宽 × 高）　●安装
方式：35mm标准导轨安装 应用 ● 使用场所：住宅交流低压配电系统、工业的交流低压配电系统、医院交流低压配电系统、商业交流低压配电系统
● LN6M 需要连接外置的传感器（LN6C/LN6CK/LN6R/LN6K,LN6T等电气火灾传感器）。 ● 安装
范围：一些高精密电气设备配电柜、低压配电柜、低压配电箱总线、低压配电箱层箱（照明/动力）、消防中控室配电箱、一些重要高精密配电箱　选型　型号 参数说明 型号 参数说明 LN6M-L1
1回路剩余电流 LN6M-L4T4 4回路剩余电流，4回路温度 LN6M-T1 1回路温度 LN6M-T8 8回路温度 LN6M-L1T1 1回路剩余电流 LN6M-L8 8回路剩余电流 LN6M-T2 2回路温度 LN6M-L8T8
8回路剩余电流，8回路温度 LN6M-L2 2回路剩余电流 LN6M-L16 16回路剩余电流 LN6M-L2T2
2回路剩余电流，2回路温度 LN6M-T16 16回路温度 LN6M-T4 4回路温度　LN6M-L4
4回路剩余电流　备注：L代表剩余电流，T代表温度 报警输出定制：在选定型号后面带 WO，比如：LN6M-L1-WO 一路剩余电流带一个报警输出。