

江门市变频器

产品名称	江门市变频器
公司名称	江门科腾数控设备有限公司
价格	100.00/元
规格参数	
公司地址	江门市江海区东海路26号
联系电话	13426840589

产品详情

?????

1?KT300??????????

铭牌上变频器型号一栏用数字和字母表示了产品系列、电源等级、功率等级及软硬件的版本等信息。

2、产品外形和安装尺寸（单位：mm）

--	--	--	--	--

控制特性	控制方式	闭环矢量控制	开环矢量控制	V/F控制
	启动转矩	0.00Hz 180%	0.5Hz 150%	1.5Hz 150%
	调速范围	1:1000	1:100	1:50
	稳速精度	± 0.02%	± 0.2%	± 0.5%
	转矩控制	有	有	无
	转矩精度	± 5%	± 10%	----
	转矩响应时间	<10ms <10ms <10ms	<20ms	----
产品功能	重点功能	转矩/速度控制模式切换、多功能输入/输出端子、欠压调节、三地切换、转速跟踪、转矩限制、多段速运行、自整定、S段曲线加减速、转差补偿、PID调节、简易PLC、定长控制、下垂控制、限流控制、手动/自动转矩提升、电流限定、AVR功能		
	频率设定方	操作面板设定、端子Up/Dni设定、上位机通讯设定、模拟设定AI1/		

式	A12、端子脉冲X4,X5设定
输出频率范围	0.00 ~ 600.00Hz
起动频率	0.00 ~ 60.00Hz
加减速时间	0.1 ~ 3600s
能耗制动力	400V电压等级变频器：制动单元动作电压：650 ~ 750V； 200V电压等级变频器：制动单元动作电压：360 ~ 390V；
直流制动力	直流制动起始频率：0.00 ~ 600.0Hz；直流制动电流：G型机0.0 ~ 100.0%；P型机0.0 ~ 80.0% 直流制动时间：0.0 ~ 30.0s；无需直流制动起始等待时间，实现快速制动
磁通制动功能	可通过增加电机磁通量的方法使电机快速减速
特色功能	多功能MFK键 独创的多功能键可设置经常使用的操作：JOG、正反转切换、运行命令给定方式切换等

能	参数拷贝	标准操作面板可实现参数上传、下载；对已经上传的参数可选择禁止上传覆盖
	操作面板	可选LED显示型或LCD显示型操作面板
	共直流母线	全系列可实现多台变频器共用直流母线供电
	独立风道	全系列采用独立风道设计
	扩展卡	IO扩展卡、注塑机接口卡等
	上电自检	实现对内部及外围电路的上电自检
保护功能	电源欠压、过压保护、过流保护、自整定故障、模块保护、散热器过热保护、变频器过载保护、电机过载保护、外设保护、输出对地短路、运行中异常掉电、输入电源异常、输出缺相异常、EEPROM异常、继电器吸合异常、温度采样断线、编码器断线、模拟输入异常、通讯异常、版本兼容异常、拷贝异常、扩展卡连接异常、硬件过载保护	
效率	额定功率时，7.5kW及以下功率等级 93%；45kW及以下功率等级 95%；55k	

率	W及以上功率等级 98%	
环境	使用场所	垂直安装在良好通风的电控柜内。不允许水平或其它的安装方式。冷却介质为空气。安装在不受阳光直晒，无灰尘、无腐蚀性气体、无可燃性气体、无油雾、无蒸汽、无滴水的环境
	环境温度	10 ~ +40 ， 40 ~ 50 之间降额使用，每升高1 ，额定输出电流减少1%

? ???v/f????????????,?:????????????????;

? ?????3000hz?????,????????????; ? ?????????????????????????????; ? ??????????:??/??????,????,?????

? ?????:????????????????????????,????????????????????; ? ?????:?????????????0.02%,????; ?

????????:????????????????????; ? ?????:????????????<10ms,????????????????????; ?

?????:150%?????1??;200%?????0.5??