

KAZ-7226_COCORESEARCH

产品名称	KAZ-7226_COCORESEARCH
公司名称	济南沐子商贸有限公司
价格	25000.00/台
规格参数	品牌:COCORESEARCH 型号:KAZ-7226 质保:1年
公司地址	山东省 济南市 天桥区
联系电话	0531-88634188 19861801828

产品详情

4CH速度计KAZ-7226日本COCORESEARCH

一、产品功能：

金色-7226是车载试验,考虑到设计的体积小、重量轻的四声道f/v转换器。ペリオマチック測定TM方式。速度变化和紧急刹车的目的、大范围测量。

二、基本特点：

体积小、重量轻

车载试验,4 ch f/v转换器功能。

体积小、重量轻,更得以实现的。

广泛测定微波炉

输入频率为0.000002hz~100khz的大范围测量。模拟输出的全尺度值为5位可任意调整

分开了。

アイソレーション

电源输入-输出-各通道之间分别绝缘。因此输入通道也被绝缘

電位,连接不同的传感器。

dc9v ~ 30 v自由电源

电源电压为dc9v ~ 30伏对应12v电源,24 v电源都能使用。 车载设备、船舶等用途也好適。

双目标功能

模拟输出的全尺度值随机的值作为设定各2分。

第一和第二标标在正面比例尺转换可以测量用途将进一步扩大。

三、基本仕様;

名称	4ch F/Vコンバータ
型式	KAZ-7226
測定方法	ペリオマチックTM方式

入力部

入力点数	4ch
入力周波数範囲	0.000002Hz (2 μ Hz) - 100kHz
入力分解能	0.125 μ s (8MHz)
フルスケール設定範囲	0.2mHz - 100kHz
入力パルス幅	2 μ s以上 (トリガレベル=2.5V、入力信号=0 - 5V方形波)
入力耐電圧	\pm 50V
トリガ方向	立下がり
入力インジケータ	赤色LED
トリガレベル	0 - 10V (TYP.) 可変 (パネル面多回転トリマ)
入力信号	ゼロクロス、電圧パルス
入力感度 (ヒステリシス幅)	120mV - 200mV
入力抵抗	10k

演算部

測定モード	周波数計 / 周期計
移動平均	1 - 16

	256を超える素因数は分周不可
負荷抵抗（平均）	4.7kΩ以上（ソフトウェアによる分周）注）
ダイナミック予測	8段階（周期保持、連続予測を含む）
チャタサプレス機能	ON / OFF
ステップレス機能	ON / OFF
イベント入力機能	デュアルレンジ パネルスイッチで2段階切替
第2フルスケール設定範囲	0.2mHz - 100kHz

出力部

出力点数	4ch
出力レンジ	0 - 10V
出力更新時間	1ms - 99.999s
出力分解能	約3800 (100%出力時)
ゼロ温度変動	± 0.2mV / 以内
スパン温度変動	± 300ppm / 以内
出力精度	± 0.1%フルスケール以内 @23
リニアリティ	± 0.1%フルスケール以内
負荷抵抗	4.7k 以上
キャリブレーション	0V、10V パネルスイッチで切替

一般事項

電源入力	DC9V - 30V
消費電流	DC12V時 700mA以下 DC24V時 400mA以下
外形寸法	157.5(W) × 199(D) × 62.2(H) mm（突起物を除く）
質量	約950g
使用温度範囲	0 - +50 / 85%RH以下（結露無き事）
保存温度範囲	-10 - +60 / 85%RH以下（結露無き事）
電源コネクタ	4Pコネクタ HA16RA-4P（ヒロセ）
入力コネクタ	BNCコネクタ / 6Pコネクタ R03-R6F（タジミ）
出力コネクタ	BNCコネクタ
プログラム入力端子	PL-1A用5ピンマイクロコネクタ パネルスイッチで設定ch切替
設定値記憶	不揮発性メモリ（EEPROM）

センサ用電源	DC12V ±5% 30mA最大（各ch毎）
アイソレーション	電源入力 / 各ch入力 / 出力

四、售后服务：

济南沐子商贸有限公司经营所有产品均为进口原厂产品，质量保证，请放心选购！非人为因素，对所购商品主体进行质保1年服务；咨询更多！请联系我们！

4CH速度计KAZ-7226日本COCORESEARCH

4CH速度计KAZ-7226日本COCORESEARCH

4CH速度计KAZ-7226日本COCORESEARCH

4CH速度计KAZ-7226日本COCORESEARCH