

联网型消防报警器具开关量烟感 消防烟雾探测器

产品名称	联网型消防报警器具开关量烟感 消防烟雾探测器
公司名称	深圳市普哲斯科技有限公司市场部
价格	1.00/个
规格参数	报警声音: 80dB 供电:DC9V-DC28V 静态电流: 200uA
公司地址	深圳市福永
联系电话	017704025920 13824341896

产品详情

JTY-GD-DG311 联网型光电感烟火灾探测器采用特殊结构设计的光电传感器，SMD贴片加工工艺生产，具有灵敏度高、稳定可靠、低功耗、美观耐用、使用方便等特点。电路和电源可自检，可进行模拟报警测试。该产品适用于家居、商店、歌舞厅、仓库等场所的火灾报警。

性能特点：

- 1.新型高性能传感器能够有效探测阴燃火灾的发生；
- 2.独立、无线报警器采用美国专业芯片设计，性能可靠；
- 3.联网报警器采用智能微处理器，多种火灾模型算法杜绝误报警；
- 4.烟室采用防虫网设计，避免昆虫误入报警；
- 5.LED灯-显示报警器正常工作和报警状态；
- 6.外壳采用防火ABS工程塑料，美观大方；

性能参数：

- 1.报警声音： 80dB/3米
- 2.DC9V-DC28V供电
- 3.电 流： 静态电流 200uA ；报警电流 45mA

4.工作温度：-10 ~ +50

5.相对湿度：95%RH(40 ± 2)

6.输出形式：声光报警/无源触点输出

备注:常开,常闭继电器输出可调线调节(默认常闭设置).按键自检时有信号输出.

功能：

自检：按下检测按钮,探测器LED常亮，同时发出报警音响（注：自检仅对于探测器本身内部功能进行检测，自检时无继电器信号输出）。

工作：正常情况下,探测器大约每隔6秒指示灯会闪亮一下。探测器自动检测周围环境中的烟雾浓度,并根据使用环境状况进行灵敏度自动补偿。当烟雾浓度接近报警值，探测器加快对烟雾浓度趋势进行智能运算,同时报警指示灯开始闪亮。若运算结果达到或超过报警值,探测器开始声光报警,并启动继电器输出。当周围环境的烟雾浓度降低到报警值以下时,探测器自动恢复正常工作状态。

输出：无源触点输出；触点容量24V/1A，可通过探测器内部的跳线，设置为常开或常闭触点输出。出厂时跳线默认设置触点为常闭。

注意：该产品不适宜在以下场所使用：

正常情况下有烟滞留的场所

有较大粉尘、水雾、蒸汽、油雾污染、

腐蚀气体的场所

相对湿度大于95%的场所

通风速度大于5m/秒的场所

接线：

连接电源线在底座端子3、端子4上,继电器无源触点输出线连接在底座端子1、端子2上。将探测器按正确方向扣在底座上，压下后顺时针方向旋紧。接通电源即可工作 故障分析与排除

1.报警无输出:检查跳线设置是否正确 .

2.频繁误报警:可能传感器迷宫中积尘过多引起,用吸尘器清理迷宫(外部黑色塑胶部分)