

bad83防爆无极灯 135W防爆无极灯

产品名称	bad83防爆无极灯 135W防爆无极灯
公司名称	江苏无锡宜兴市华宏电器制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:华宏电器 型号:bad83
公司地址	江苏省无锡市宜兴市红塔工业园
联系电话	15061596928 13771393348

产品详情

bad83防爆无极灯 85W/135W防爆无极灯

250W/400W防爆金卤灯 70W/150W 防爆灯

产品品牌：华宏电器

联系方式：13771393348

QQ：978402886

公司网址：<http://www.jsfb-china.com/>

产品产地：江苏宜兴

生产厂家：宜兴市华宏电器制造有限公司

主要结构

- 1、 防爆灯由铝合金外壳、玻璃罩和保护网等几部分组成。隔爆型机构。
- 2、 防爆灯的外壳采用ZL102铸铝合金压铸制成，玻璃罩采用钢化玻璃制成。防爆灯设有内外接地螺钉和接线腔，适合电缆或钢管布线。防爆灯可有多种安装方式，采用快速拆装结构，便于快速更换灯

泡。一体式防爆灯，镇流器可放入灯体内，外型美观，分体式防爆灯，镇流器需另配。

一、概况

BAD83-W系列防爆无极灯（以下简称防爆灯）主要适用于性气体环境中1区或2区危险区域，为 C或 B类T2组及以下场所，在交流50Hz、额定电压至220V的电路中，作为工作场所照明之用。

二、技术参数

型号	电压 (V)	功率 (W)	灯座 代号	进线电 缆外径	光源 种类
BAD83-70	220	70	E27	10-15mm	金卤灯
BAD83-150	220	150	E40		高压钠灯
BAD83-250	220	250			
BAD83-400	220	400			

型号	电压 (V)	功率 (W)	灯座 代号	进线电 缆外径	光源 种类
BAD83-W	220	15	E27	10-15mm	高频
BAD83-W	220	23	E40		无极灯
BAD83-W	220	40			

BAD83-W	220	50			
BAD83-W	220	55			
BAD83-W	220	65			
BAD83-W	220	85			
BAD83-W	220	100			
BAD83-W	220	125			
BAD83-W	220	150			
BAD83-W	220	160			
BAD83-W	220	165			
BAD83-W	220	185			

防爆灯的防爆标志为：Exd CT4/T6

防爆灯的防护等级为：IP66

三、防爆灯在下列条件下能够可靠工作

- 1、 安装地点的海拔不限制。
- 2、 周围环境温度 $-20 \sim +40$ 时，且24h内的平均值不超过35
- 3、 安装地点的空气相对湿度在最高温度为 $+40$ 时，不超过50%，在较低的温度下允许有较高的相对湿度，最湿的月平均最低温度不超过 $+25$ ，该月平均最大相对湿度不超过90%。
- 4、 在无剧烈振动，冲击及摇动的地方。
- 5、 在含有性气体环境场所。

6、 污染等级为3级。

四、使用及维修

- 1、 防爆灯在安装前，应检查铭牌上所列技术数据及使用说明书中的基本参数是否与实际使用情况相符，并检查元件是否损坏、各部位是否完好、正常。安装时先将进线电缆通过引入装置接到接线腔的接线端子上，并压紧密封圈，使电缆密封好，接好接地线，紧固好螺钉，上述各项检查无误后，既可通电使用。
- 2、 防爆灯不得随意拆卸，维护时，须断开前级电源后才可开盖检修或更换灯泡。
- 3、 在维修过程中不得损坏隔爆面，维修后涂204-1防锈油，合好盖，紧固后方可使用。
- 4、 防爆灯应定期检查，发现零件损坏应及时更换。