

矿用隔爆型接线盒 200A2通高压接线盒

产品名称	矿用隔爆型接线盒 200A2通高压接线盒
公司名称	浙江荣通防爆电器设备有限公司
价格	1300.00/台
规格参数	品牌:荣通 型号:LBG1-200/10(6) 净重:65
公司地址	浙江乐清象阳工业区
联系电话	0577-27783191 15967734041

产品详情

BHG1-200/10(6)-2G矿用隔爆型高压电缆接线盒

产品详细描述

BHG1-200、315/6、10-2G煤矿用高压接线盒，矿用接线盒，BHG1-200/6-2G矿用隔爆型高压接线盒

规格型号：BHG1-200/6-2G（2通）200A 适用范围：严格按照煤矿安全的有关规定使用

执行标准：GB3836.1～3-2000和MT/T946-2005《煤矿用增安型高压电缆接线盒》

Q/GD001-2008《矿用隔爆型高压电缆接线盒》标准。

防爆标志：“ExdI”

防爆型式：矿用隔爆

BHG1-200/6-2G矿用高压接线盒

BHG1-200/6-2G矿用高压接线盒

使用方法：

- 1、接线盒拆箱后，应检查有无损坏现象，零件有无缺失。
- 2、接线盒应垂直悬挂在巷道的上部或固定在专用支架上
- 3、两侧引入端的电缆要有适量的弛度，不得使电缆头承力。

- 4、电缆两侧进入箱体后，需用托板将其端部的应力锥固定。
- 5、电缆两端裸露30mm芯线用特制压紧螺母将其与接线端子压紧（用专用扳手操作），保证可靠接触，不允许芯线松散。
- 6、接线盒各部紧固螺栓必须齐全，定期由专人检查，如有问题必须及时处理。
- 7、接线盒的检修和迁移都不得在带电情况下进行，必须在断电源后，按《煤矿保安规程》要求，用可靠手段放电后，才可打开盖子。
- 8、接线盒在使用时必须可靠接地。
- 9、在预制电缆终端之前须先将压紧法兰、密封圈、挡圈和联通节套入电缆，按高压电缆的终端制作工艺处理好电缆终端。
- 10、在没有控制线引入时，将两端的监视屏蔽线分别编在一起，通过辅助端子联接起来。分别将两端的接地线编在一起，接到各自的内接地装置上。

1、范围 本标准规定了供用户了解产品，正确搬运，安装，使用和维护的要求及内容。
2、执行标准 接线盒执行GB3836.1~3-2000和MT/T946-2005《煤矿用增安型高压电缆接线盒》和Q/GD01-2008《矿用隔爆型高压电缆接线盒》标准。 3、概述 3.1 接线盒适用于具有爆炸性气体（甲烷）和煤尘混合物的煤矿井下采煤掘进巷道中连接电力电缆电路接线之用。可用于橡胶和铠装电缆。 3.2 产品型号含义 3.4 防爆标志：“ExdI” 3.5 防爆型式：矿用隔爆型 4、工作条件 接线盒适于下列工作环境：

1. 海拔高度不超过1000m；
2. 环境气压（86~110）kpa；
3. 环境温度（—20~+40）；
4. 空气相对湿度不大于98%（+25 时）；
5. 具有甲烷煤尘爆炸性混合物的煤矿井下；
6. 无显著摇动和剧烈冲击振动的环境；
7. 在无破坏金属及绝缘的气体和蒸气的环境中；
8. 污染等级：3级；
9. 安装类别： 类。

5、结构 该接线盒是由壳体、盖和接线瓷座组成。用于防止电缆拔脱的压板设计成带有弧形沟槽的铸件，提高了压线的可靠性。瓷座选用了性能优良高压电瓷粉烧制而成，具有较强的绝缘性能。接线盒内部带电体之间的电气间隙，爬电距离均符合标准要求。

