

## 静电消除棒，高端静电消除设备，频率可调

产品名称	静电消除棒，高端静电消除设备，频率可调
公司名称	杭州静桐科技有限公司
价格	850.00/台
规格参数	品牌:静桐科技 型号:JT106S
公司地址	杭州市西湖区三墩镇紫宣路279号领悦6号楼1505室
联系电话	17195871236

## 产品详情

### 静电发生系统JT106S使用手册

在产品安装和使用之前，请认真阅读本手册，按照本手册中的说明操作，确保产品能正常运行。

中国 · 杭州

## 安全

在设备安装前请确认设备已经断电。

设备的安装与操作必须由合格的电气工程师完成。

在设备运行前，确保设备已正确接地，这是设备安全有效运行的必要条件。

如果未经书面许可，请勿擅自维修设备，否则设备将不提供质保服务。

插拔接地线与高压输出接头前，请先切断电源。

高压输出电缆不能由其他电缆线替代或连接。

## 技术规范

输入电压	100V ~ 240VAC (主机24VDC由适配器提供)
最大输入功率	45W
输出频率	1Hz ~ 50Hz可调
输出电压	± 7kv
最大输出电流	5mA
最大输出功率	35W
输出极性	高压交流输出
环境温度	-15 ~ 50
输出稳定性	最大负载时1%
输出连接器	1位高压输出；1位接地
主机尺寸	195*89*66mm
主机重量	1kg

## 安装固定

将主机安装固定在合适的位置。	安装时根据自己需要选择位置。
将主机正确接地。	将高压发生棒固定在需要加静电的位置。
将高压输出线接入静电发生系统主机。	将电源适配器输出端连接到电源输入端
将电源适配器接通电源。	

## 主机尺寸

## 使用设置

调压旋钮：

顺时针：调大频率

逆时针：调小频率

24VDC输入

调频旋钮

高压输出端

接地端

频率及电源指示灯

## 保护

JT106S静电消除系统具有过压、过流、过温保护。

## 维护

保持设备干燥，无灰尘、污垢及化学物质。

该设备没有用户能自行维修的部件。

如果用户自行更换非原装部件，则没有保修。

如需维护，请联系生产厂商。

### 配件清单

序号	名称	规格
1	主机	JT106S
2	电源适配器	24VDC/3A
3	说明书	1份

### 用户资料及保修卡

产品型号			
产品编号	JT106S		
购买日期			
客户姓名			
保修日期	故障及处理方法	完成日期	客户姓名

