

30V5A三路输出直流电源供应器 固定5V3A

产品名称	30V5A三路输出直流电源供应器 固定5V3A
公司名称	四川凯德力电源设备有限公司
价格	700.00/台
规格参数	输出电压:0-30V 输出电流:0-5A 输出功率:150A
公司地址	成都市成华区建设南新路85号
联系电话	028-85883572 13882819521

产品详情

直流电源供应器KDL-30V5A特点：

三组独立电源输出其中二路30V/5A，一路可切换5V/3A

4组LED显示: 4位显示

最小解析度: 10mV,1mA

全数字化面板

数字电位器粗调/细调功能，低噪声，长寿命

通道参数4组设定存储/呼出功能(关机前状态记忆)

键盘锁定功能

输出 ON/OFF功能

串联、并联、跟踪功能，最高电压可达60V，最大电流可达2倍的单路额定电流

具备软件校准功能

数字温控风扇,有效降低噪音

轻薄短小,造型美观

直流电源供应器BPD-3005DA技术参数：

--	--

参数	型号	KDL3005DA	
输出	通道	CH1&CH2	CH3
	电压	0-30V	5V
	电流	0-2A (BPD3002DA)、3A (BPD3003DA)、5A (BPD3005DA)	3A
恒压	效应	源效应: ?Q0.01%+3mV 负载效应: ?Q0.01%+3mV(设定电流?Q3A) ; ?Q0.02%+5mV(设定电流 >3A)	
	纹波波及噪声	?Q1mVrms(5Hz-1MHz)	
	反应时间	上升时间 : ?Q50ms (空载到满载) 下降时间 : ?Q250ms (满载到空载)	
	输出范围	0至设定电压连续可调	
恒流	效应	源效应: ?Q0.2%+3mA 负载效应: ?Q0.2%+3mA	
	纹波	?Q3mArms	
	输出范围	0至设定电流连续可调	
组合	并联	源效应: ?Q0.01%+3mV 负载效应: ?Q0.01%+5mV(设定电流?Q3A) ; ?Q0.02%+5mV(设定电流 >3A)	
	串联/跟踪	源效应: ?Q0.01%+5mV 负载效应: ?Q300mV 跟踪误差: ?Q0.5% ± 30mV	
显示	显示	4位数显,红色 / 绿色	
	解析度	电压:10mV(0-XX.00V) 电流:1mA (0-X.000A)	
	编程精度(25 ± 5)	电压: ?Q ± (读值0.5%+2位) 电流: ?Q ± (读值0.5%+2位)	
	读出精度(25 ± 5)	电压: ?Q ± (读值0.5%+2位) 电流: ?Q ± (读值0.5%+3位)	
CH3	输出电压	2.5V/3.3V/5V ±5% (一键式切换, 有效避免切换噪声, 延长寿命)	
	输出电流	3A	
	效应	源效应 : ?Q5mV 负载效应?Q15mV	
	纹波及噪声	?Q2mVrms	
功能	面板锁定	有	
	存储/呼出	10组: 4组 (CH1, 手动) +4组 (CH2, 手动) +2组 (每通道的关机前状态, 自动)	

其他	电源	AC100V/120V/220V/240V ± 10%,50/60Hz (中国地区220V)
	体积	(长)340* (宽)215* (高)140mm,约 Kg
	配件	输出线 : 3付 说明书 : 1本 电源线 : 1根 备用保险丝 : 1只
	选件	USB接口 通讯软件 输出线