

anmtakeATA10005可编程变频电源

| | |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 产品名称 | anmtakeATA10005可编程变频电源 |
| 公司名称 | 深圳市安姆泰克电子有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:anmtake/安姆泰克 型号:ATA10005 参数: 型号Model 10005 功率Wattage 5KVA 制作方式Working SPWM |
| 公司地址 | 深圳市宝安区石岩街道料坑新村民生四路伟信达 工业园7楼 |
| 联系电话 | 0755-29307485 18922832039 |

产品详情

采用先进的直接数字频率合成(dds)波形产生技术，频率稳定度高，连续性好，测量更准确；

快捷键自由组合：110v、220v、50hz、60hz快捷组合功能；

面板存储功能：m1、m2、m3三组存储常用电压、频率，方便一键调取使用；

无极飞梭旋钮，代替传统旋钮式电源，可进行电压、频率调节，根据旋转速度可改变步距，最小步距0.001

五位显示窗口，电压、频率、电流、功率/功率因素显示更精确；

测量功能：电压、电流、频率、有功功率；

超载能力强，短时间可承受200%超载2s；

智能分析功能：报警时自动判断故障原因，并显示代码等；

具有100%加载卸载，稳压反应时间20ms以内；

输出电压0-150v,0-300v,(0-600v选购)，输出频率45-200hz(40-500hz或特殊频率选购)；

(rs485、rs232、ethernet通讯接口或模拟控制方式选购) ；

输入、输出采用隔离方式制作 ；

面板具有按键锁功能 ；

具有软启动功能，可设定电压上升时间 ；

| | | |
|-------------|-------------|-------------|
| 型号model | | 10005 |
| 功率wattage | | 5kva |
| 制作方式working | | spwm |
| 输入input | 相数phase | 1 2w |
| | 电压voltage | 220v ± 10% |
| | 频率frequency | 47hz - 63hz |

| | | |
|---------------|------------------------------------|----------------------------------|
| 输出output | 相数phase | 1 2w |
| | 电压voltage | 0-300v(0-600v选配) |
| | 频率frequency | 45-200hz(40-500hz需订制) , 0.01step |
| 最大电流 | 0-150v | 42a |
| | max current | 151-300v 21.5a |
| 显示led display | 五位显示：电压vrms、电流arms、频率fre、功率wattage | |
| 波形失真t.h.d | 2%(纯阻性负载) | |

| | |
|----------------------|-------|
| 电源稳压率line regulation | 0.10% |
| 负载稳压率load regulation | 1% |

设定值set value

| | | |
|-------------|---------------|----------------------|
| 电压voltage | 范围range | 0-300v(0-600v选配) |
| | 解析度resolution | 0.01v |
| | 精准度accuracy | 1%fs |
| 频率frequency | 范围range | 45-200hz(40-500hz选配) |
| | 解析度resolution | 0.01hz |

| | | |
|--------------------|-------------|-----------------|
| | | |
| | 精准度accuracy | 0.01% |
| 测量值 measured value | | |
| 电压voltage | | $0.5\%fs+5dgt$ |
| 电流current | | $0.5\%fs+5dgt$ |
| 功率wattage | | $0.5\%fs+5dgt$ |
| 频率frequency | | $0.01\%fs+5dgt$ |
| 存储组数memory | | m1、 m2、 m3 |
| | | |

| | |
|------------------|------------------------------------------------|
| 通讯接口 interface | rs232\rs485(选配) |
| 快捷键shortcut keys | 110v 220v 50hz 60hz |
| 飞梭旋钮knob | 0-360度旋转 电压、频率调节 最小步距0.01 |
| 限流设定i-lim- set | 0-max current |
| 保护protection | 过流over current 过温 over temp 过载 over load 短路 sh |
| 重量(kg) | 50 |
| 体积w × h × d(mm) | 430*430*480 |
| 运行环境environment | 0-40 20-80%rh |

备注remarks

以上型号为我司常规型号，其余电压电流等级可参考用户实