

手表防盗报警器 安卓苹果智能手表防盗支架 防盗报警专用

产品名称	手表防盗报警器 安卓苹果智能手表防盗支架 防盗报警专用
公司名称	深圳市同安安防器材有限公司
价格	125.00/个
规格参数	品牌:同安 型号:A20 供电电源:5 (V)
公司地址	深圳宝安区大浪石观工业区蓝泰工业园7栋8楼
联系电话	86-075523577015 13570826882

产品详情

智能手表防盗器-a20

产品介绍

智能手表防盗器是用于智能手表/智能手环/高档手表等穿戴设备的防盗展示设备，广泛应用于数码体验店为展示的智能穿戴设备防盗，其专业的防盗功能及优美的造型，在保证商品安全的同时也给顾客带来了良好的购物体验。

应用范围

手机体验店/数码商场等。为智能穿戴设备防盗及展示。

适用机型

苹果智能手表各个版本

安卓系统智能手表（三星，htc，华为，联想等）

各品牌智能手环

产品规格

颜色：机身颜色：白色 线材颜色：白色

机身尺寸 74*74*103mm

防盗线长度：250-750mm

充电线长度：1200mm

角度：150度

重量：整机重量：191g 遥控器重量：14g

材质：铝合金 abs塑胶

外表处理工艺：磨砂处理

承重能力：3kg

报警音量：90-110db

充电：不支持智能手表充电（未配置无线充电模块）

电池：主机内置480am电池可待机报警3-6个月

包装及配件：

智能手表防盗器一台遥控器为五台配一个充电头一个（规格为5v-1a）备用3m胶一套表带卡托
两副（宽：25窄：20mm）表带卡托固定六角螺丝八颗：8mm:四颗
3mm:四颗内六角扳手一只包装规格：长：105mm 宽：125mm 高：83mm
重量：191g 装箱规格：：100台一箱

手表防盗器工作原理

采用多点并联防盗技术，当手表与防盗器安装成功后，手表防盗器自动进入防盗状态，当防盗线路当中任何一点断开（包括剪断防盗线）即可自动报警，必须使用专用遥控器，并输入正确的三位数字密码方可消除报警。

产品特点

美观

金字塔造型别具一格，象牙白机身配以银色镜面贴片，相得益彰。底座香槟金条形镶嵌，更是点睛之笔。银色个性化可定制化铭牌，彰显个性。

人性化

可拆卸式设计，方便收机管理。可伸缩式弹簧线，收放自如。可调节式表带卡托，大小通用。双色led状态指示灯，一目了然。

安全

采用三位数字密码一对一加密防盗，专业遥控器解锁，安全有保障。

内置480am长效锂电池，不插电也能防盗，断电无忧。

物理防盗加电子多重防盗，更多一份安心。

手表防盗器的安装方法

连接电源：将防盗器充电接口和usb充电头连接后，连接至电源插座。此时手机防盗器亮起红色指时灯，进入充电状态。

连接传感线：将传感线的水晶接头插入防盗器主机底部的接口内，听到“咔”的一声，表示连接成功。
安装至桌面：保持安装桌面的干净平整，揭去防盗器底部3m胶的红色保护膜，将其安装至理想的位置，并用力按压十秒钟，使之紧密结合。
连接手表：将手表表带擦拭干净，揭去条形连接器上3m胶的保护膜，并将其粘至手表表带合适的位置，此时防盗器会发出“嘀”的一声响，表示已经进入工作状态，用力按压十秒钟，使其紧密结合。然后按照手表表带的不同宽度选取不同规格的表带卡托，将卡托两边插入连接器正面两侧的定位孔，并用力按压使之紧密贴合，并在两侧打上固定螺丝。（根据卡托大小的选取不同长度规格的定位螺丝）。
安装完成。指示灯：红灯：充电中 蓝灯：报警中 灭灯：充电完成/待机工作中

遥控器的使用方法

初次使用：请注意新的遥控器的尾部有插入一片透明的塑料垫片，用于绝缘防止电量消耗，所以在初次使用时请拔掉垫片。
原始密码：每台防盗器的出厂原始密码是345
消除报警：当防盗器发报警时，在一米范围内，用遥控器对准防盗器前方闪烁的蓝色指示灯，快速按下三位解锁密码。
更改密码：让防盗器发

生报警——按三位解锁密码解锁——长按设置键5秒钟听到“嘀”的一声响后——重复三位解锁密码——再按两遍新密码,听到“滴滴滴”三声响即表示密码修改成功。忘记密码：用白色包装袋内的回形针，扎一下防盗器底部的复位孔，（复位孔位于手机防盗器底部的弹簧触点旁边），即可恢复出厂设置，密码恢复成出厂密码345。更换电池：此款遥控器使用的是可更换电池的设计，电池型号为纽扣电池cr2025，更换电池时从遥控器底部轻轻打开电池仓即可，无须借助外部工具。

智能手表防盗器实拍图

本产品的品牌是同安，型号是A20，供电电源是5（V），通讯方式是红外线感应，环境温度是0~60（），环境湿度是0~80（%），外形尺寸是74*74*103mm（mm），适用范围是手机体验店/数码商场等