

BFE8120 BFE8120价格

产品名称	BFE8120 BFE8120价格
公司名称	乐清市清江鼎轩照明器材厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	乐清市清江镇田垅村下拆角网格15号
联系电话	0577-62031530 15058996633

产品详情

BFE8120 BFE8120价格

海洋王BFE8120·本公司发布产品较多广，所有标价为推广价格，并非最终成交价格。如有需要请直接来电联系！

一、适用场所

广泛适用于易燃易爆场所及各种室内外作业、施工现场等作固定应急照明。是隔爆型防爆灯具，能在易燃易爆危险场所安全可靠工作

二、结构特性

采用高效气体放电灯作光源，光效高，无频闪、无眩光，且比普通灯具节电50%，平均使用寿命在10000小时以上。

运用宽幅稳压、恒功率技术和特殊的电路设计，A型可作为正常工作照明，同时具有应急功能;B型单纯作为应急照明平常处于关闭状态。内场防爆应急灯A、B型在主电断电时均可立即启动应急照明，也可用外接开关控制在主电停电期间随时启动。

灯体采用轻质合金材料，强度高，耐腐蚀性强，抗冲击性好；透明件采用大弧度耐高温特制钢化玻璃，扩大了散热空间，减少了温升并提高了光源的使用寿命。

灯具表面采用喷涂技术，不变色，不生锈，能防喷水和雨淋，可在户外长期使用。

内场防爆应急灯体积小，重量轻，可采用吊杆式、壁挂式、吸顶式和灯杆式等多种安装方式，操作简单

方便。

额定电压 AC220V

防护等级 IP65

额定功率 35W/70W

光源类型 金卤灯 钠灯

外形尺寸 375 × 264 × 167mm

重量 3.5kg

注意事项：

必须使用本公司配备的专用镇流器。

安装和维护灯具时，必须先切断电源。

透明件中心温度较高，不要触摸。

更换灯泡时，应使用同一类型的灯泡；如改变灯泡类型或功率，应相应更换镇流器。

控制端子联机安装时，只能是同极性的控制端子连接在同相控制线上，严禁交叉连接，否则应急灯将不能正常工作。

应急灯在启动时，启动电流为正常工作电流的2.5倍，70W灯具启动电流为1A，35W灯具启动电流为0.4A。

安装过程中，镇流器内部不能受任何潮湿，否则镇流器将不能正常工作。

海洋王BFE8120内场防爆应急灯使用说明:

BFE8120确定灯具和电源箱的安装位置，选择适当的安装方式，并准备好相应长度的 8三芯电缆线和 10五芯电缆。

用M5内六角扳手打开有电缆入口的电源箱盖，把镇流器拆下。将准备好的三芯电缆线一端按防爆要求从电源箱输出端接到镇流器上（接线方法详见镇流器输出端标签上的提示）；再将五芯电缆线一端从电源箱输入端接到镇流器上（接线方法详见镇流器输入端标签上的提示）；将电池接线插入线路板上相应的电池正负接线位（注意：红线接正极，黑线接负极），合上电源箱盖并固定好。

按确定的位置分别将灯具和电源箱安装固定后，用M6内六角扳手旋开灯具前盖四周的紧固螺钉，打开前盖，将三芯电缆线另一端按防爆要求同灯具连接，再将前盖固定；将五芯电缆线另一端按防爆要求接通市电，即可实现照明。

将镇流器线路板上应急功能开关拨向OFF位置，能实现灯具的外接线控应急功能（如若不需用线控

应急，只需将开关拨向ON位置，停电时能自动实现应急功能。)

BFE8120更换灯泡时，用M6内六角扳手旋开灯具前盖四周的紧固螺钉，打开前盖，旋下旧灯泡更换新灯泡旋紧，再将前盖固定即可。

警告：

严禁带电打开灯具。

非专业人员不得随意安装电缆线及拆卸灯具。

海洋王BFE8120·公司已通过ISO9001:2008国际质量体系审核认证,BFE8120严格执行ISO9001国际质量管理体系标准生产，确保BFE8120质量完全达到国家标准和设计要求,BFE8120产品实行7年保用(光源保一年),自购买之日起7年内，BFE8120正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护。

BFE8120内场防爆应急灯 海洋王BFE8120防爆应急灯 海洋王BFE8120
BFE8120防爆应急灯 BFE8120 BFE8120海洋王BFE8120价格