

吉隆电气自动化有限公司BP4 系列频敏变阻器

产品名称	吉隆电气自动化有限公司BP4 系列频敏变阻器
公司名称	德州吉隆电气自动化有限公司
价格	450.00/件
规格参数	品牌:庆虎 型号:BP4
公司地址	山东省德州市庆云民营创业园
联系电话	86-05343221362 18753468777

产品详情

一、概述 德州吉隆电气自动化有限公司生产的电阻箱和电阻器，BP4系列频敏变阻器适用于三相交流50赫兹，容量40-1000千瓦的绕线型电动机，接于电动机转子回路中，作为偶尔起动作。本系列频敏变阻器分轻载起动和重载起动两种类型；轻载起动型用于空压机，冷冻机、机床、抽风机等，重载起动型用于球磨机、破碎机、皮带机等。频敏变阻器是一个损耗很大的电抗器，其铁芯柱采用厚钢管，轭铁采用厚钢板组成骨架作为导磁及感应产生涡流的机构，钢管外装有线圈，即轻载起动频敏变阻器。对重载起动变阻器在线圈外加套铝管，铝管即为二次短路线圈，它具有提高功率因数和增大起动转矩的作用。

二、型号意义 三、起动性能 BP4系列频敏变阻器起动性能：性能 轻载 中载 重载 满载

负载系数 0.4 0.7 0.85 1.0 起动电流/额定电流 1.6 2.0 2.5 2.5 起动力矩/额定力矩 0.5 0.8 1.0 1.2

允许连续起动时间 60 90 90 90 铁芯编号 代号 1# 2# 3# 4# 5# 6# 7# 8# 9# 10# 11# 12# 13# L1 128 144 144

160 160 186 186 202 202 239 239 271 271 L2 387 435 435 485 485 558 558 610 610 717 717 818 818 H1 173 173 204 204

233 233 263 293 333 333 393 393 463 H2 263 263 294 294 323 323 353 423 453 453 512 513 583 B1 89 105 105 136 136

136 139 157 157 196 196 233 233 B2 126 142 142 165 165 165 182 200 200 239 239 276 276 B3 286 302 302 325 325 325

342 360 360 399 399 436 436 七、安装、使用和调整 (一) 安装 (1) 安装时应牢固地固定在基座上，当基座为铁磁性物质时应在中间垫放10mm以上非磁性垫片，以防影响频敏变阻器的特性；

(2) 连接线应按电动机转子额定电流选用相应截面的电缆线；

(3) 试车前，应先对地测量绝缘电阻，如其值小于1M 时，则须先进行烘干处理方可使用。

(二) 使用和调整 (1) 电动机刚合闸说跳砸；起动电流太大，起动太快，对机械的冲击过大，可改用较多匝数的抽头。如绕组有几组（几台）并联，可拆掉一组，甚至改为串联。(2) 合闸后电机不起动，起动电流太小，或虽起动，但稳定转速不高，可调整线圈抽头，改用较小匝数抽头；如绕组有几组串联，可拆掉一组，甚至改为串联，或把绕组由Y接法改为 接法。

(3) 本系列频敏变阻器抽头为：零点、20%、90%、100%，出厂时接线接90%抽头。

BP4系列频敏变阻器型号： BP4-02501/24504 BP4-02501/19605

BP4-02501/14006 BP4-02501/11208 BP4-02501/09010

BP4-04002/11208 BP4-04002/09010

BP4-04002/07113 BP4-04002/05616 BP4-04002/04520

BP4-04002/03625 BP4-05003/12508 BP4-05003/10010

BP4-05003/08013 BP4-05003/06316

BP4-05003/05020 BP4-05003/04025 BP4-06304/17908

BP4-06304/14010 BP4-06304/11213 BP4-06304/09016
BP4-06304/07120 BP4-06304/05625 BP4-08005/12513
BP4-08005/10016 BP4-08005/08020 BP4-08005/06325
BP4-08005/05032 BP4-08005/04040 BP4-10006/14013
BP4-10006/11216 BP4-10006/09020 BP4-10006/07125
BP4-10006/05632 BP4-10006/04540 BP4-12507/12516
BP4-12507/10020 BP4-12507/08025 BP4-12507/06332
BP4-12507/05040 BP4-12540/04050 BP4-16008/09025
BP4-16008/07132 BP4-16008/05640 BP4-16008/04550
BP4-20009/10025 BP4-20009/08032 BP4-20009/06340
BP4-20009/05050 BP4-25010/10025 BP4-25010/08032
BP4-25010/06340 BP4-25010/05050 BP4-31511/09032
BP4-31511/07140 BP4-31511/05650 BP4-31511/04563
BP4-40012/11232 BP4-40012/09040 BP4-40012/07150
BP4-40012/05663 BP4-50013/12532 BP4-50013/10040
BP4-50013/08050 BP4-50013/06363 BP4-31511/06350
BP4-31511/05063 BP4-31511/08040 BP4-31511/06350
BP4-40012/08050 BP4-40012/06363 BP4-40012/10040
BP4-40012/08050 BP4-50013/07163 BP4-25010/07140
BP4-25010/05650 BP4-25010/04564

德州吉隆电气自动化有限公司对暴雨洪水灾害做出相应

研究动机：在世界各地，暴雨洪水灾害频频发生。在我们中国，也常有暴雨洪水灾害发生，它威胁着我们人类的生存，引起多发伤员死亡。

研究目的：本次调查的目的是为了探究如何在暴雨洪水灾害来临时自救。如何防范暴雨洪水灾害 1，来不及转移的人员，要就近迅速向山坡、高地、楼房、避洪台等地转移，或者立即爬上屋顶、楼房高层、大树、高墙等高的地方暂避。 2.如洪水继续上涨，暂避的地方已难自保，则要充分利用准备好的救生器材逃生，或者迅速找一些门板、桌椅、木床、大块的泡沫塑料等能漂浮的材料扎成筏逃生。 3.如果已被洪水包围，要设法尽快与当地防汛部门取得联系，报告自己的方位和险情，积极寻求救援。注意：千万不要游泳逃生，不可攀爬带电的电线杆、铁塔，也不要爬到泥坯房的屋顶。

4.如已被卷入洪水中，一定要尽可能抓住固定的或能漂浮的东西，寻找机会逃生。 5.发现高压线铁塔倾斜或者电线断头下垂时，一定要迅速远避，防止直接接触或因地面“跨步电压”触电。

6.洪水过后，要做好各项卫生防疫工作，预防疫病的流行。

研究体会：暴雨洪水灾害危害严重，只有我们掌握了科学的防范措施，才能最大限度的降低损失。

欢迎来到庆云电阻器厂网站，具体地址是山东省德州庆云县庆云县民营创业园，联系人是苗青。

联系电话是0534-3661116,联系手机是18753468777,主要经营高低压变频器及软起动器及其成套：

高压变频器 6KV--10KV 200KW-10000KW; 低压变频器 220V--690V 0.75KW-5000KW;

主要应用行业：石化、煤矿、电力、市政、冶金。单位注册资金未知。我们公司主要供应电阻器，不锈钢电阻器，频敏变阻器，铝壳电阻器，电抗器等，公司郑重承诺：以好的质量，低的价格，完善的后服，来答谢新老客户，所以选择我们，就等于选择财富！